

# NFC9112平台灯-NFC9112现货

产品名称	NFC9112平台灯-NFC9112现货
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NFC9112
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

## 产品详情

### 一. 海洋王nfc9112防眩泛光灯概况

广泛适用于各类装置、平台、廊道、通道及车间、厂房等场所作泛光照明。

### 二. 海洋王nfc9112防眩泛光灯性能特点

采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，功率因数 > 0.90，平均使用寿命在10000小时以上。

采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，具有抗强力震动和冲击能力。

耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

轻轻翻转透明件即可更换灯泡，十分方便。

灯具和电器箱为分体式设计，体积小、重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。

灯杆、吊顶和吊杆等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。

### 三. 海洋王nfc9112防眩泛光灯主要技术参数

额定电压	ac220/50hz
------	------------

功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	2.5
进线口螺纹	g3/4, 6~ 10mm
外形尺寸	灯体： 196x266mm 镇流器箱：234x217x93mm
重量	灯体：1.7kg 镇流器箱：3.6kg

海洋王nfc9112防眩泛光灯配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
nfc9112-j70	mh	70	5500	10000
nfc9112-j100	mh	100	9000	10000
nfc9112-j150	mh	150	13000	10000
nfc9112-n70	hps	70	6000	28500
nfc9112-n100	hps	100	9600	28500

四. 海洋王nfc9112防眩泛光灯使用方法

1、根据现场环境和照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220v电源接点的距离准备相应长度的8~10mm三芯电缆线。

2、在确定好的安装位置上，将灯具和镇流器固定好。

3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的两个紧固螺栓，翻开镇流器箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进到镇流器腔内，连接到相应规定位置。

4、将准备好的三芯电缆线一端通过镇流器箱输入口的引入装置，引进镇流器腔内，连接到电器箱内相应规定位置。

5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，再将三芯电缆线另一端接通220v电源即可实现照明。

6、更换灯泡时，先切断电源，松开灯头一侧的锁紧螺母，通过铰链翻转机构，打开灯头，旋下旧灯泡，换上新灯泡。

#### 四. 海洋王nfc9112防眩泛光灯注意事项

1、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

2、该灯具适宜的安装高度为4~6米，最大投射范围 15米。

3、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有相关经验的人更换。

警告: 1. 不可直接安装在可燃物上;

2. 安装和维护灯具时,必须先断开电源;

3. 灯具必须可靠接地.

#### 六、海洋王nfc9112防眩泛光灯品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证，严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。