

KTH15矿用防爆电话机矿用防爆电话机,选号防爆电话机井下通讯手机 防爆电话

产品名称	KTH15矿用防爆电话机矿用防爆电话机,选号防爆电话机井下通讯手机防爆电话
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:矿用防爆电话机 型号:KTH15
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

产品详情

kth15矿用防爆电话机 kth15矿用防爆电话机是集我公司长期从事煤矿生产调度通信终端设备研究的经验，采用现代电子技术、全集成化电路研制成功的高性能、高可靠性通信终端。

kth15矿用防爆电话机与kta12耦合器配套，能和现有的各种地面交换机或调度总机配接，组成煤矿井下生产调度系统。kth15矿用防爆电话机也适用于煤矿井下其它作业场所通信终端使用。重污染的恶劣工作环境，如电

kth15矿用防爆电话机主要特点

kth15矿用防爆电话机外壳采用抗静电增强聚酯制作，防水、防尘、防腐、防护等级达ip65，适用于极为恶劣的环境。

kth15矿用防爆电话机采用壁挂式安装，采用新开发的叉簧开关机构，话机上无任何可动零部件。

kth15矿用防爆电话机键盘为全密封带夜光轻触按键，铃流呼叫声光显示，并设有紧急呼叫、挂断和重拨键。

kth15矿用防爆电话机设有通话距离增益调节开关，可根据话机与调度总机的距离，调节送受话增益，适用于煤矿井下通话距离长、线路绝缘不好的情况。

kth15矿用防爆电话机主要技术参数

防爆形式：矿用本质安全型[exibi]

拨号方式：p/t兼容

配接调度机或交换机的安全性要求：调度机或交换机必须符合kta12安全耦合器的非本安输入条件。

振铃响度： 90

db (a) (接kta12安全耦合器和10公里仿真用户线，距话机1米处测试) *大通信距离： 15km

使用环境噪声： 75 db (kth15型)

重量： 3.3 kg

kth15矿用防爆电话机kta12安全耦合器技术参数

直流*大开路输入电压： 60 v

直流*大输入短路电流： 60 ma

铃流*大输入电压： 90v

铃流*大输入短路电流： 100 ma

kth15矿用防爆电话机安装

在煤矿井下使用时，kth15矿用防爆电话机必须与kta12安全耦合器配套使用，由kth15本安话机、kta12安全耦合器和调度总机或交换机组成的通信系统如图

kth15矿用防爆电话机安装前，应在井上检查话机的各项功能是否正常。

先安装出线嘴，然后打开kth15矿用防爆电话机背面接线盖，将引入电缆穿过出线嘴，a、b线接在话机板的a、b线输入端子上。

根据调度机或交换机的拨号方式将p/t选择方式拨到相应位置（出厂时拨在双音频位置）。必要时，可以根据kth15矿用防爆电话机距调度总机的距离及通信线路状况的优劣，调整通话增益调节短路插块的位置至5-15km（该适中插块一组共3个，出厂时插在0-5 km位置，）注意：该短路块必须插在某一位置，不能三个位置都不插，否则将无法通话），拧紧出线嘴，盖上接线盖。

将kth15矿用防爆电话机妥善牢固地固定在安装位置。安装时，可采用随机附带的标准安装附件直接吊挂或用m8螺栓固定。在环境特别恶劣的场所，建议用户加防护罩安装防护罩可向本公司另行购买。

kth15矿用防爆电话机的使用方法

接电话：当外线有电话打进来时，电话机振铃，将手柄卡上向提起后摘机，即可通话。通话完毕，将手柄放回手柄卡座上，电话即挂机。

打电话：将手柄从话机上向上提起后摘机，听到拨号音后即可拨号。当听到回铃声时等待对方回答。如果听到忙音，按一下“重拨”键，kth15矿用防爆电话机自动进行挂断，重拨上次拨号码。如果要拨新的号码，按一下“挂断”键，听到拨音后拨号。通话完毕，将手柄放回手柄卡上，话机自动挂断。注意：在通话或叫人接听电话时，手柄不可放在手柄卡上，否则电话将自动挂机。通话完毕，必须将手柄放回手柄卡上，以便下次通话。

紧急呼叫当出现紧急情况时，将手柄从kth15矿用防爆电话机上向上提起后摘机，按“紧呼”键，用户和调度直接通话。一般情况下，用户不得按“紧呼”键。注意：只有当调度机或交换机具备紧急呼叫功能时，话机才能实现紧急呼叫。话机可根据所配接调度总机或交换机能够接收的紧急呼叫频率信号，在“0-9”范围内任意设置一个紧急呼叫信号频率，出厂时紧急呼叫信号设置为“3”。（我公司可根据用户要

求，设定其它按键为“紧呼”键。）

kth15矿用防爆电话机保养与维护

一般情况下，不允许在井下维修kth15矿用防爆电话机，故障话机应带回地面由专业人员维修。当kth15矿用防爆电话机不能正常工作，维修之前，请按照下面的要求检查：

不能振铃或摘机后无拨号音。检查两根外线是否短路或开路。

摘挂机正常，拨号不正常或不能发号。检查p/t开关位置是否正确。

通话不正常。检查通话增益调节短路插座位置是否正确，手柄四芯线连接是否松动。

搜索关键词：kth15矿用防爆电话机,矿用防爆电话机,选号防爆电话机