

# 昆明无线秤体仪表分离便携式台秤

产品名称	昆明无线秤体仪表分离便携式台秤
公司名称	昆明炳欣电子有限公司
价格	680.00/780
规格参数	品牌:炳欣电子 型号:TCS-300KG
公司地址	昆明市官渡区小板桥镇骏骐干菜副食粮油批发市场B区5栋4号
联系电话	0871-66337971 13648835369

## 产品详情

昆明无线便携式收粮台秤 销售处

【产品名称】：炳欣电子无线便携式收粮台秤

【产品型号】：tcs-300/600型

【最大称量】：300/600公斤

【分度值】：50克

【仪表显示】：高清大带背光lcd/红字led显示屏

【台面尺寸】：40\*50cm/45\*60cm

【使用电源】：交直流两用，内附有蓄电池。（可直接插电使用或反复充电后用）

【产品配件】：中文说明 电源线 合格证 保修卡（纸箱包装，运输方便）

【功能说明】：去皮功能单价计算功能低压报警超重报警等。。【使用说明】：见包装内中文说明书

## 【产品特点】：

- 1) 使用时，先打开秤台的电源开关，秤台的发射指示灯快速的闪动，再打开仪表的电源开关
  - 2) 秤台和仪表之间的距离为0~5米，请根据实际情况调整合适的距离。如果不能正常称重，请缩短秤台和仪表之间的距离。
  - 3) 请保护好秤台的dc插座，每次使用后插回橡胶头，保持干净，请勿进水。若dc插座进水，会影响dc插座的使用寿命。
  - 4) 秤台仪表时间不用时，请关闭电源开关。
  - 5) 秤台仪表长期不用时，请充足电，并且每隔3个月必须充电一次，否则容易造成蓄电池损坏。充电时间为12小时。
  - 6) 工厂在产品出厂的时候就已经设置好通讯频率，可以直接使用。
  - 7) 查看秤台仪表电瓶电压，按一下【电压】键，金额窗口显示【u1-xxx】表示仪表电瓶电压，再按一下【电压】键，金额窗口显示【u2-xxx】表示秤台的电瓶电压。
- ### 二、无线连接功能操作（请谨慎操作）

- 1) 在秤台和仪表的短路标定位置短路，再开机，
- 2) 秤台的指示灯进入慢速的闪动，仪表重量窗口显示“no-tr”，此时已经进入通讯地址修改模式。
- 3) 输入修改通讯地址密码【9158】去皮，【9】去皮，再输入【通讯地址1~99999】去皮。此时秤台的指示灯自动切换到快速闪动，登记表重量窗口显示fu，并伴有滴滴声报警，通讯设置成功，
- 4) 关闭秤台和登记表电源，拿掉短路快，重新开启秤台仪表电源就可以正常使用了。

- ### 三、一般问题描述
- 1) 仪表出现no-ad,请检查秤台上的线路板。
  - 2) 仪表出现no-tr,请检查秤台的传感器线有没有焊好。
  - 3) 仪表出现-lb1-,表示仪表电瓶电压低，请及时充电。
  - 4) 仪表出现-lb2-,表示秤台电瓶电压低，请及时充电。