

模数化家用交流接触器 CT-16A家用交流接触器

产品名称	模数化家用交流接触器 CT-16A家用交流接触器
公司名称	乐清市万联电器有限公司
价格	12.00/只
规格参数	品牌:万联 型号:CT-25A 源产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市北白象镇小方工业区
联系电话	0577-62969100 18905871785

产品详情

ict家用交流接触器wct 16a 1no家用交流接触器

乐清市万联电器有限公司随时欢迎您的来电查询，如需选型请及时来电，希望合作愉快！

电话: 0577-62969100

手机：18905871785

qq：413059157

email: 413059157@qq.com

家用交流接触器：

产品型号：wct 16a 1no 220~240v

产品极数：1

额定电压: ac230v

额定电流: 16a

产品标准：iec61095/gb17885

产品认证：ccc ce

主触点类型：1no

我公司交流接触器产品已通过ccc、tuv（德国莱茵认证，高于ce认证）、ce认证和cb（国际化测试报告）。

该产品应用于家庭、宾馆、公寓等场所，实现自动适化用功于能大，规模生产的家用电器产品中，其主要性能指标符合gb17885、iec61095的规定。

【wct 16a 1no家用交流接触器】

一、适用范围

家用交流接触器主要适用于交流50hz/60hz，额定工作电压至230v的电力系统中，在ac-7a使用类别下，额定工作电压至230v，额定工作电流至16a的电路中，作远距离开关和主电路控制用。该产品主要用于家用电器和类似用途的低感负载及家用电动机负载的控制。

【wct 16a 1no家用交流接触器】

二、正常工作条件和安装条件

- 1、周围空气温度为：-5 -+40 ，24小时内其平均值不超过+35 ；
- 2、海拔高度不超过2000m；
- 3、大气条件安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40 时不超过50%；在较低的温度下可允许有较高相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝露；
- 4、污染等级：为污染等级2；
- 5、安装类别：为安装类别11；
- 6、安装方式：采用：“顶帽”形截面th35-7.5型安装轨。

【wct 16a 1no家用交流接触器】

三、主要结构及工作原理

1、接触器为正装直动式双断点结构，罩盖与躯壳采用耐弧塑料制成，m-ct采用自动灭弧，形成封闭灭弧室灭弧好，飞弧距离为零。触头采用抗熔焊及耐电磨损的银基合金材料制成，导电性能好，寿命长，对环境无污染。铁芯采用e形结构，体积小。线圈的接线方式，两接线端分别在产品的两端，接线灵活方便。安装方式可以用导轨安装，拆装方便迅速。导电部件不外露，安全性能好。

2、家用（建筑）用接触器符合国际标准(iec)、欧洲标准(en)和法国标准(nf cute, din-vde, bs)。2种类型的建筑用接触器用于不同的应用场合：“正常”和“日-夜”建筑用接触器。它们被使用在自动化建筑设备、工业和办公室中，接线控制 < 40 kw ac-1(白炽灯、荧光灯、暖房加热器、电池、调节系统、烤炉、烘干系统)，小电机控制 < 15 kw ac-3(通风机、空调、抽水机、洒水机、自动化系统)和在能源管理的不稳定流电阻系统(可能是 enslavement from clocks, 不平流电阻继电器, telebreakers, 自动调温器)。

3、安装

安装在配电柜中的35 mm DIN导轨上(en 50022) 安装深度: 58 mm 宽度包括1 - 3个模块 (1 模块= 17.5 mm) 磁线路设计确保完全安静的操作, 线圈采用交流供电(wct 20 型)或一个集成的二极管整流器供电(wct 16, wct 40, wct 63型) 接线端子在打开位置 防止意外接触 根据额定范围扩展2、3或4极, 无需内置辅助触头

动力回路:

额定电流: 16 ~ 100a (40时) (使用类别ac7a)

额定电压: 230/240v : -15%+6%

线圈频率: 50hz ~ 60hz

工作温度: -5 ~ +60

抗湿热性: 2类 (温度55 时, 相对湿度为95%)

接线软电缆: 2*2.5mm²

带硬电缆: 2*1.5mm²

连接软电缆: 对于16a和25a为2*2.5mm²

对于40a和63a为2*10mm²

对于100a为2*35mm²

连接硬电缆: 对于16a和25a为6mm²

对于40a和63a为25mm²

对于100a为50mm²

4、附件

wct 25, wct40, wct63型的 2极辅助触头 (附加一个2极模块化型号wct 04 ..). 密封wct接触器(3张)

5、正确的安装接线注意接线端子标志:

主电路触头的进线端为: 1、3、5、7.....触头的出线端为: 2、4、6、8.....线圈接线端为a1和a2

6、ct家用交流接触器ict 1p 25a家用接触器

其他说明性能优势: 模块化的ct接触器用于控制单相和三相回路, 电流可以达到100安培。

并且ct可拼装以下附件: a acto + f 指示主触点状态 b actc附件让ct接触器可接受脉冲信号; 应用范围:

使用模块化ct 系列接触器实现楼宇, 第三产业和工业等部门的自动化: 照明

(发光标志、商店橱窗、安全照明等) 取暖、热泵、加热炉 民用热水 小型设备电机

(泵、风机、伸缩门、车库门等) 空调 负荷的卸载和恢复。

7、售后服务

真诚地感谢您选用本公司产品，它将帮您节电，为您省钱带给您丰厚的效益。为了确保您的使用，请务必在安装前仔细阅读

本“使用说明书”。

本公司对产品的质量承诺是：在正常使用条件和电压未超标情况下使用，保用期为十八个月，时间自销售之日起计算。如十八个月内产品有质量问题，本公司将给予免费修理或调换。如因设计不规范或违规操作造成的产品损坏不属保用之列，其责自负。

8 订货须知

8.1 订货时须指出：接触器完整的型号名称；线圈电压；订货数量。

8.2 订货示例：

需要订购的产品型号名称：

ict-16a 1no 220v 家用交流接触器；线圈电压：220/240v 50hz；订购数量：100台。

订购时书写：ict-16a 1no 220v 50hz 100台。