

# 三相6千瓦柴油发电机首选

产品名称	三相6千瓦柴油发电机首选
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH6GF-LEH3 功率:6KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

三相6千瓦柴油发电机首选

机组型号 th6gf-leh3（三相豪华款电启动）

发电机

频率（hz）50

最大输出(kw) 6.5

额定输出(kw) 6

额定电压（v）220/380v

功率因素（cos） $\cos = 1$

绝缘等级 b

直流输出（v）12v/8.3a

相数 三相

电机形式 自励磁，两极，三相电机

启动系统 手启动、电启动

7米处噪音 72-76

燃油箱容量 (l) 12.5

持续工作小时 (hr) 6

发动机

型号 th188f

动力形式 立式单缸、四冲程、风冷、直喷式

汽缸数-缸径 × 冲程(mm) 1-88 × 75

压缩比 19 : 1

燃油 0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

大轮子 yes

选用配置

直流保护器 optional

计时器 optional

三相电压 optional

### 柴油发电机组不宜涂黄油的部分

涂黄油进行保养是常见的柴油发电机组保养手段，但并不是机组的所有部位都适合涂黄油保养，有些部位涂抹了黄油反而会起到副作用。

黄油（润滑油）在柴油发电机上广泛使用，它可保护机体，但不能滥用，否则会产生不良后果，甚至会起反作用，有损机体。柴油发电机干式缸套涂黄油，会导致柴油发电机过热，影响正常工作。原因是发动机工作升温到正常温度时，缸套会受热膨胀，而缸体座孔因受冷却水作用温度较低，因而膨胀较小。干式缸套的外表面紧贴在座孔上面，以传导散热。缸套外表涂上黄油妨碍了两个表面良好接触，使之不能正常散热。气缸盖和缸垫涂黄油加强密封性得不偿失。缸盖螺帽拧紧后，一部分黄油会被挤出缸外浪费掉，一部分黄油则会被挤入气缸内。当柴油发电机工作时，这部分黄油会被高温烧成炭，积在气缸活塞顶等处。柴油发电机温度升高后，缸盖与缸垫、缸盖与缸体表面间的一层油膜会因温度升高而熔化消失，从而使缸盖螺帽回松，造成漏气、漏油，直致冲坏气垫，也可能由于温度高、黄油焦结，使缸盖、缸垫不易拆卸。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

三相6千瓦柴油发电机首选 三相柴油发电机,三相发电机,6千瓦柴油发电机,6千瓦发电机价格,柴油发电机价格,柴油发电机厂家,三相发电机多少钱