

长寿顶灯NFC9175厂家

产品名称	长寿顶灯NFC9175厂家
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NFC9175
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

产品详情

nfc9175长寿顶灯

一. 适用范围

适用于各种室内外工作场所；煤炭行业、石油、石化、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业作固定照明使用。

二. 性能特点

光效节能:光源选用目前国际顶尖技术制作而成的无极灯管，寿命长达8万小时以上.光效高、功耗低、节能环保、无频闪、无眩光。能瞬时冷启或热启动，显色性好，可有效避免工作人员的不舒适感和疲劳感，提高工作效率。

可靠耐用:灯体采用航空合金材料，选用先进的表面喷涂技术，防水防尘、耐腐蚀、不褪色、不生锈，确保产品在户外能长时间可靠工作。透明件材料为高性能聚碳酸酯，透光性好，强度高，抗震性能优良。

三. 技术参数

额定电压	220vac 50hz
光源类型	无极灯
额定功率	40w

功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
引入电缆外径	8~ 10mm
外形尺寸	367x286x106mm
重量	3.9kg

四. 使用方法

1、根据现场环境和照明需要，确定灯具的安装位置和方式，并按灯具到交流220v电源的距离，备好相应长度的三芯电缆线。

2、将灯具透明件边沿的固定螺钉旋下，打开透明件并卸下反光板，把三芯电缆线的一端穿过紧固接头，引入灯腔内；将火线与l端连接，零线与n端连接，地线与e端连接，并分别用固定螺钉压紧，再将灯具按原来装配样式装配到位。

3、将灯具固定到预定的安装位置上，三芯电缆线的另一端接通交流220v电源即可实现照明。

4、更换灯泡时，先将灯具透明件边沿的固定螺钉旋下，打开透明件并卸下反光板；再将灯管与线路板连接的导线取下，旋下灯管的固定螺钉，拆下旧灯管，换上新灯管；再用原来的螺钉将新灯管固定到原来的位置，将灯管上的导线与线路板上的导线按原来的方式连接好；再将灯具按原来装配样式装配到位。

五. 注意事项

1、该灯具适宜在安装高度2~4.5米，最大投射范围7米。

2、使用时，灯体表面有微热，属于正常现象。

3、更换灯泡前，请务必先切断电源。

4、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

警告: 1. 不可直接安装在可燃物上;

2. 安装和维护灯具时,必须先断开电源;

3. 灯具必须可靠接地.

六. 质量保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

lq c n | 0y = 'text-align:center'>20000

nfc9131-n250

hps

250

27500

28500

nfc9131-n400

hps

400

50000

28500

四. 使用方法

根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式后,然后根据灯具到220v电源接点的距离备好相应长度的 10 ~ 12mm三芯电缆线。

用螺丝刀打开电器箱上盖两个固定螺钉，旋松引入电缆接头，将电缆线一端穿入引入电缆接头，按电器箱上盖的电路接线图，将零线、火线和地线分别接在相应的端子上，旋紧引入电缆接头，再将三芯电缆线的另一端接入220v电源即可实现照明。

旋松灯体支架两端的固定螺栓，可在上下180°范围内调节灯头的照射角度。

更换灯泡时，先扳开固定透明件上的4个搭扣，打开透明件后，旋下灯座上的旧灯泡，换上新灯泡，然后盖上透明件并扣上搭扣即可。

五. 注意事项

安装和维护灯具时，必须先断开电源。

非专业人员不得自行拆卸或修理。

使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应换上配套的镇流器、触发器及电容。

六. 品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。