

邦为科技挂车倒车雷达B0216

产品名称	邦为科技挂车倒车雷达B0216
公司名称	成都邦为电子科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:邦为 型号:B0216
公司地址	成都市高新西区天目路77号
联系电话	028-68305770 18080989687

产品详情

定制各种车辆倒车雷达（包括货车 大卡车 公交车 特种车 工程车 挂车 吊车 挖掘机）显示屏大小 摄像头 探头数量都可以定制) 大货车倒车雷达qq交流群 67866201

b0216产品说明

一、概述

视频型后探测防撞雷达。

二、功能参数

宽电源输入

倒车自动启动

快速探测

探测距离osd方式显示

语音距离报警（可选）

快速安装设计

智能排除系统故障并以代码方式显示

三、功能说明

电源：系统供电采用先进智能dc-dc变换器，可适应12v-36v范围内的任何电压。

倒车自动启动：在驾驶员挂上倒档时，系统自动启动。

可选车速启动：可订制车速启动，即车速低于x km/h 时系统自动启动。

远距离探测：采用本公司自主设计智能型数字探头

使用高性能声电转换芯片

自动id寻址功能

高精度探测：模糊算法保证距离稳定0.1米探测精度近距离盲区0.3m，最大探测距离5米

快速探测：优化高速通讯协议

自动id寻址设计

快速探测启动

四、快速安装设计

简洁系统架构一线式探测安装方式

显示快速粘贴式安装

探头开孔式安装

防水接插件快速连接技术参数

五、技术参数

额定工作电压：12~36v

额定电流： 4a

额定功率： 48w

最大探测距离：5.0m

摄像头清晰度：320/480/600

显示屏分辨率：800*480

工作温度：- 20 ~60

工作湿度：相对湿度不超过60%

六 . 简单故障诊断与排查

现象	原因	检查
系统不启动， 显示器不显示	1. 电源接错 2. 电源线，显示器线接触不良	1. 按说明书正确安装，必要时请专业人员检查； 2. 检查接线位置。
声音长鸣	1. 探头安装有误； 2. 探头已损坏； 3. 探头表面有污垢或异物； 4. 主机安装环境恶劣。	1. 按说明书正确安装，必要时请专业人员检查； 2. 如探头损坏应及时更换； 3. 定期擦除探头表面污垢。
测距距离异常	1. 各探头连接线接触不良； 2. 探头表面有污垢或异物； 3. 探头安装有误。	1. 按说明书正确安装，必要时请专业人员检查； 2. 如探头损坏应及时更换； 3. 保持探头清洁，及时擦除表面污垢。