

128路报警器总线解决方案酒店宾馆工厂多功能多线路总线制智能

产品名称	128路报警器总线解决方案酒店宾馆工厂多功能多线路总线制智能
公司名称	深圳市立可安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立可安 型号:LA-9000-6 供电电源:220 (V)
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道宝冠路康桥花园一期8A1703
联系电话	13128903136 18038090529

产品详情

厂区防护建筑工程多线路智能128路总线报警器

防盗报警器材专业厂商深圳市立可安科技有限公司竭诚为您服务我们的承诺：同样的产品我们提供更低的价格同样的价格我们提供更好的服务专业防盗报警器、电话报警器、智能报警器材生产商

详细介绍

功能简介最多可接128个防区：通过通讯接口可以外接最多16个报警模块或者可独立布撤防的8防区小主机,每个输入设备最多可接8个防区
整个主机可以分为8个子系统，每个子系统相当于一台主机。 外接的接警设备（报警模块或小主机）从000设备开始，按照地址码的顺序，最大16个设备，地址码是15，每个键盘可以拥有其中的1个或多个设备，各键盘分别对自己的所管辖的所有设备同时进行布防、撤防等操作；键盘可以对单个设备、防区独立进行布防、撤防操作 可最多接入8个键盘，独立操作，汉字界面。其中1个主键盘、7个从键盘，通过主键盘或管理密码编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息
挂在通讯总线上的设备都可以带有1-32个输出，其中报警模块最多带有1个输出，32路指示灯最多可带块指示灯板32路输出。每个防区可以联动最多3个输出，联动包括：防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、dvr报警输入、就地报警等功能
有3个密码权限,包括管理、编程、操作 可实现与中心计算机连接
通过键盘密码、遥控器、中心计算机进行撤/布防
通过管理密码或者对主键盘（0号键盘）的撤布防,同时对所有键盘进行撤布防
通过键盘对单个分区、防区进行布撤防
通过键盘对联动设备单个或全部进行操作 通过电脑进行编程和配置。可远程配置好，文件发送，就地写入主机，让编程和服务更为简单、有效 技术参数：
输入电源 ac16.5v 主机板耗电静态 200ma

报警状态 750ma 输出电源

dc13.8v 报警输出口 dc14v 800ma

外观尺寸 240mm x 240 mmx 75mm

键盘端口总线总长度不得大于1200m

通讯端口总线总长度每个接口不得大于1200m，两个接口最多可达2400m

另有配套门磁窗磁，烟雾报警器，燃气报警器，红外探测器，红外对射、栅栏等配套可供选购！为您量身设计酒店、工厂、办公楼宇等大型场所的防盗防火解决方案！

本产品的品牌是立可安，型号是LA-9000-6，供电电源是220（V），通讯方式是485，继电器驱动是有，探头输入方式是有线，环境温度是-10-50（ ），环境湿度 是95（%），适用范围是工程家用，类型是防盗报警主机