

MI2124

产品名称	MI2124
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

mi2124 通用精密接地电阻测试仪——接地电阻测试的重大突破

近几年来，国内很多用户采用钳式地阻仪测量接地电阻，但测试结果与实际相差很大。因为钳式地阻仪测量的是回路电阻，在某些特殊情况下测量结果可能接近真实值，而大多数情况下测量的结果并不正确。比如对于一根杆塔有四个接地引下线的情况，采用钳式地阻仪测试结果是四根接地引下线构成的回路电阻，根本不是接地电阻。广大电力工作者虽然知道测试结果不准确，但因为此法不需要打开接地线，现场测试很方便，所以只好采用了。今天一种崭新的接地电阻测试方法—选择电极法诞生了。该方法可以准确测量接地电阻，不需要断开接地线，同时具有传统打地桩法准确的优点和钳式法方便的优点，对于接地电阻测试来说选择电极法具有划时代的意义，欲了解此方法的详细内容可向我公司索取《电气测试理论》一书。今向广大用户隆重介绍具有选择电极法测试功能的接地电阻测试仪—mi2124。

mi2124是多功能接地电阻测试仪，包含三种测量方法：

- 1：标准四线法：采用传统的打地桩方式来测量接地电阻，而且可以用二、三、四线法测量，可计算土壤电阻率。
- 2：双钳法：无须打桩，快速测量。
- 3：选择电极法：对于并行接地线，在不断开接地线的情况下，可准确测量出该接地线的接地电阻。

mi2124 功能：

- 2、3、4极方法测试接地电阻
- 选择电极法测试接地电阻
- 双钳法测试接地电阻
- 土壤电阻率测试功能

- 电流（有效值）测试功能

mi2124 特点优点：

- 仪器抗干扰性能强，仪器具有数字信号处理能力，遇到干扰大数据不稳定的地方可打开数字滤波器
- 输入阻抗高，对于混凝土地面等无法打地桩的地方可直接将钢钎放在地面，再浇些水来替代或放一大块湿毛巾
- 越限或不正确测试条件告警
- 1000个测试存储量及分析软件
- 充电电池电源，自动关闭功能

mi2124 技术参数：

接地电阻（四线方法）

- 范围：0---19.99k
- 分辨率：0.01；0.1；1；10
- 精度：+（2%+3位）
- 测试电压：<40v 125hz
- 短路测试电流：<20ma
- 高抗干扰能力：具有
- 电极电压\电流测试：具有

接地电阻（四线方法+钳形接地测试）

- 范围：0---1.99k
- 其它参数与四线法测试相同

接地电阻测试（双钳形接地电阻测试）

- 范围：0---19.99 20---100
- 精度：+（10%+2位）

土壤电阻率：

- 范围：0---1999k m
- 计算： $\rho = 2 \pi a r e$

- 电极距离：0---30m
- 其它参数与四线相同

电流测试

- 范围：0---20a
- 分辨率：0.1；1ma；0.01；0.1；1a
- 精度：+（5%+5位）5 ma---20a

mi2124 其它参数：

- 电源：4 × 1.5v
- 记录：1000个数据
- 防护等级：ip54
- 绝缘防护：双重绝缘
- 计算机接口：rs232
- 尺寸：90x160x180mm，1.2kg

mi2124 配置：

主机 - 4.5米黑、绿测试导线 - 15米红色测试导线 - 20米蓝色测试导线 - 接地桩4个
- 两个50mm接地电阻测试钳 - 使用说明书 - 校验报告