MI2121（漏电开关测试仪）

产品名称	MI2121（漏电开关测试仪）
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

mi2121 漏电开关测试仪

mi2121 漏电开关测试仪特点优点：

- 快速测试各种漏电开关
- rcd触发电流 rcd触发时间
- rcd接触电压 回路及接地电阻
- 测试电压及频率
- 1000个测试结果存储及计算机软件
- 自动关闭电源
- 可选择充电电池电源

mi2121 漏电开关测试仪技术参数：

rcd 测试

测试电流：ac

电流：10/30/100/300/500ma

rcd类型：ac，标准或可选择

iδn系数：1/2，1，5

rcd-触发电流（标准rcd）

范围iδ：（0.2---1.1）iδn

分辨率：0.05iδn

精度：+0.1iδn

rcd-触发时间

0---300s，0 ---40 s

分辨率：1 ms

精度：+3ms

rcd-接触电压

范围：0.00---99.9 v

分辨率：0.01v

精度：读数的（-0/10）%+0.2v

ul-n、ul-l、ul-pe 电压

范围：0.00---440 v

分辨率：1v

精度：+（读数的3%+3v）

频率：dc，45---65hz分辨率0.2hz

回路阻抗rl(无rcd触发)

范围：0---2000Ω

测试电流iδn/2

基本参数：

- 电源：6v 自动关闭功能
- 显示：带背景光的图形lcd显示
- 计算机接口：rs232接口
- 尺寸重量：265×110×185mm 1.8kg

工作环境：0---40℃，85%rh

主机 - 1.5米电源测试电缆 - 使用说明书 - 校验报告