

# ASD911 USB线材测试仪

产品名称	ASD911 USB线材测试仪
公司名称	深圳市鼎盛达电子有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鼎盛达 型号:ASD911 包装:有包装
公司地址	深圳市龙岗区坂田布龙路339号鸿生源工业区A栋902室
联系电话	0755-28531900 13538165987

## 产品详情

### 产品详情 一、产品简介

本产品主要用于普通usb线性能的测试, 适用标准方型头,min usb头、micro usb头。 功能特色  
2.4寸彩色液晶屏显示 采用32位arm高速处理器 usb座采用分体设计方便更换  
准确测出usb电源线线阻 可设置线阻上下限值，方便测试人员选出不合格usb线  
可测试出具体故障点(短路,开路,线序接错)，以便返修  
插入数据线自动开始测试，同时有声音和彩屏指示测试结果

可准确判断出usb线是标准线还是充电线 可手动设置测试延迟时间 二、技术规格 项目  
参数 规格指标 线材阻抗 电阻范围 1m -1000m 回读分辨率 电阻 1m 回读精确度(@25 ° c) 电阻 0.5%  
电网输入 电压范围 ac220v ± 10% 频率范围 50hz 仪器尺寸 hwxwd 76mm\*150mm\*176mm 包装尺寸 hwxwd  
145mm\*250mm\*230mm 重量 净重 1.25kg 包装总重量 1.85kg 二、快速入门 本章节将简单介绍asd911  
usb线材测试仪的外观及基本功能操作，让您快速认识和使用asd911 usb线材测试仪。 3.1 asd911  
usb线材测试仪各面板功能介绍 usb左插线端

usb右插线端 上键 右键  
下键 左键 lcd显示区 3.2 基本操作

3.2.1快速使用： 将asd911连接好电源，按电源开关，这时lcd显示开机logo，如图1所示。等几秒钟系统初始化后，测试仪进入待机界面，如图2所示。此时已经顺利开机。 图1：开机logo

图2：待机界面 如图2所示,在待机界面下有3个功能选项。长按左键可以进入光标所选项目的参数设置界面（如图3为标准线设置界面），长按右键可以进入光标所选项目的测试界面（如图4为标准线测试界面）。短按上下和左右键都可以移动光标选种菜单。 图3标准线设置界面

图4标准线测试界面 如图3所示,参数设置界面有  
3个设置项目。首先电阻上限和电阻下限的设定,设置好电阻上限和下限后，测试时电阻大于上限或小于下限仪器都会提示。客户可按自己需求设定不同的值。“ 延时测试时间 ” 建议选默认的1s或1s以上（因为usb线插入到手离开，到usb公头与座子接触稳定需要1s以上）。在参数设置界面下按上下键可移动光标，按左键可返回原来所在界面，按右键可进入数值设置界面（如图5）进行数值设定。 图5数值设置界面  
如图5所示,在数值设置界面下，按左右键可左右移动光标，按上键可在光标所在位加1，按下键减1。  
长按右键为确认并返回参数设置界面。 图6标准线测试界面 如图6所示，在标准线测试界面下插入usb

