

DHPVA-201可变增益带宽电压放大器DHPVA-200德国FEMTO放大器 厂家代理

| | |
|------|---|
| 产品名称 | DHPVA-201可变增益带宽电压放大器DHPVA-200德国FEMTO放大器厂家代理 |
| 公司名称 | 深圳市博纳德精密仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德国FEMTO 型号:DHPVA-201 产地:德国 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区45区鸿都商务大厦A栋3楼 |
| 联系电话 | 15919860276 15919860276 |

产品详情

特点：

- 1.可变增益10到60 dB（x3到x1,000），可以10 dB的步进切换
- 2.带宽DC ... 200 MHz，可切换到20 MHz
- 3.内置温度补偿，低偏移漂移为 $0.3 \mu V / ^\circ C$
4. $2.3 nV / \sqrt{Hz}$ 输入噪声
- 5.可切换AC / DC耦合
- 6.带宽，频率和脉冲响应与增益设置无关
- 7.本地和远程控制
- 8.DC监视器输出

应用：

示波器和瞬态记录器前置放大器

光电倍增管和微通道板放大器

光接收器和电流放大器的信号增强器

时间分辨的脉冲和瞬态测量

自动测量系统

集成在紧凑型系统中

技术参数：

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Model | DHPVA-201 |
| Lower Cut-Off Frequency | DC/10 Hz, switchable |
| Upper Cut-Off Frequency | 20/200 MHz, switchable |
| Gain Flatness [dB] | ± 0.15 |
| Gain [dB] | 10/20/30/40/50/60, switchable |
| Input Noise Voltage | 2.3 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ |
| Input Voltage Drift | 0.3 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ |
| Input/Output | 50 Ω , BNC |
| Input Return Loss S11 | 22 dB @ 200 MHz |
| Output Return Loss S22 | 30 dB @ 200 MHz |
| Output Voltage (Power) | $\pm 1\text{ V}$ (+10 dBm) |
| Monitor Output | DC - 100 kHz |
| Digital Control | TTL, CMOS, opto-isolated |

公司主营：IP防触电等级试验指、试验机、灯头量规通止规、插头插座量规、插座保护门、试验指针销、球压测试仪、弹簧冲击器、冷冻负载试验包、土壤水份传感器等等，还代理以色列OPHIR、德国WAZ AU、德国GTE、德国FEMTO、英国MUNRO、英国RS、美国BOT等品牌进口激光功率计、摩擦系数测试仪、防滑测试仪、电流/电压/锁相放大器、光电接收器等等产品。欢迎来电洽谈。