

4-20MA进/0-10V出信号隔离器转换器

产品名称	4-20MA进/0-10V出信号隔离器转换器
公司名称	太仓市双凤镇新湖天荣仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天荣 型号:WS
公司地址	江苏太仓市城西工业园区
联系电话	86 0512 36693522 13862283878

产品详情

4-20ma进/0-10v出信号隔离器转换器 厂家直销

概述电测量变送器是一种将被测量参数(如电流、电压、功率、频率因数等信号)转换或隔离的直流电流、直流电压式数字信号的装置产品符合国际gb/t13850-1998技术指标

精度等级：0.2级输入标称值：

电流ac、dc1a、dc5a、dc20ma；电压ac、dc100v、dc300v、dc500v、dc75mv过载：

持续：1.2倍，瞬时：电流10倍(5秒)，电压2倍(10秒)吸收功率：电流输入 0.3va；电压输入 0.3va(100v时)，0.6va(300v时)，1va(500v时)输出频率：50/60±5hz标称值：4-20ma、0-20ma, 0-5v, 0-10v等负载电阻：电流输出时 600，电压输出时 1000波纹含量：<0.5%峰值响应时间：

100ms电源电压：交流电流，电压类 3va,功率类 4vapower功耗：ac current, voltage 3va, power 4va绝缘电阻：100m 耐压强度：输入/输出/电源之间2.0kv/1min,

50hz温度系数：100ppm/ 温度工作：-10~+55 存贮: -25~+70 湿度：90%rh, 不结露，无腐蚀性气体场所海拔：2000m

本产品的加工定制是是，品牌是天荣，型号是WS，测量范围是0-5A，测量精度是02，精度等级是0.2，频率是3（Hz），尺寸是25*108*47（mm），重量是0.1（kg），适用范围是交流电流转换，属性是属性值