

开关状态指示仪 华亿达 电力

产品名称	开关状态指示仪 华亿达 电力
公司名称	萍乡市华亿达电子电器有限公司
价格	480.00/个
规格参数	品牌:华亿达 型号:HYD-KZ-900 用途:电力
公司地址	江西省萍乡市安源区东大街南环路132号201室
联系电话	86 0799 6883591 13036299800

产品详情

品牌	华亿达	型号	HYD-KZ-900
用途	电力		

产品概述

该产品集成了一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁及温、湿度控制等多功能于一体，指示功能可分可合，用户选用时只要提供一次方案图即可。另外产品还可以根据用户的要求实现回路电量参数及温、湿度等控制功能产品一体化布局配套装备于开关柜，这将简化过去开关柜的面板布局。它将取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器等多种控制、指示装置，同时选配通讯功能，可将所有开关状态和温湿度情况上传至监控中心。

技术指示

供电电源：ac220v ± 10% 50hz

工作环境温度：- 20 ~ 70

工作环境湿度：95%rh

功耗：10w

抗电强度：外壳与端子之间大于ac2000v

绝缘性能：外壳与端子之间大于100m

rs485通讯（选配）

外形尺寸： 220 × 155 × 32 (mm)

安装尺寸： 197 × 132 (mm)

模拟指示说明

断路器状态指示（无源触点输入）：

合闸时，合闸触点闭合，红色模拟条亮 分闸时，分闸触点闭合，绿色模拟条亮

断路器位置指示（无源触点输入）：

工作位置触点闭合时，红色垂直模拟条亮 实验位置触点闭合时，绿色水平模拟条亮

弹簧储能指示（无源触点输入）：

触点闭和，红色弹簧符号亮，表示已储能 触点断开，绿色弹簧符号亮，表示未储能

拉地闸刀位置指示（无源触点输入）：

触点闭合，红色垂直模拟条亮，表示接地合闸

触点断开，绿色模拟条亮，表示接地断开

高压带电指示部分（带电自检功能）

传感器路数：两路凝露，两路温度（对于hyd-kz-900a）

一路凝露，一路温度（对于hyd-kz-900c）逻辑关系：

当湿度 93%rh或将形成凝露时加热，湿度精度5级。温度 6

时，启动加热； 16 时，停止加热，温度精度2级。断线报警

：加热器发生断线，相应报警指示灯亮，报警输出接点闭合。

注：

a、失电状态下所有的发光指示均不亮，只有，以上接点信号均来自断路器的辅助的辅助

，请将装置上所有端子接线拔下，以免击穿。注意设计装置用电，如果是直流电流，那么加

点。

温湿度控制部分（对于hyd-kz-900a / hyd-kz-900c）

led启辉电压（kv）：母线电压 × 0.15 ~ 0.65

闭锁启控电压（kv）：母线电压 × 0.65

产品型号

普通型	通讯型	功能
hyd-kz-900a	hyd-kz-900a/t	开关状态及高压带电指示、凝露控制
hyd-kz-900b	hyd-kz-900b/t	开关状态及高压带电指示
hyd-kz-900c	hyd-kz-900c/t	开关状态及高压带电指示、凝露控制
hyd-kz-900d	hyd-kz-900d/t	开关状态及高压带电指示

接线示意图

型号含义