UPS不间断电源1KVA 美国山特（图）

产品名称	UPS不间断电源1KVA 美国山特（图）
公司名称	将金甲（西安）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C3K-1KVA 设备类型:在线式UPS
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1519室
联系电话	18966683081

产品详情

在线式ups，包括容量1kva~3kva的一系列的ups产品，与在线互动式或后备式ups相比，在线式ups能够为负载提供更佳的电源环境，无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除，乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑，在线式均是**的ups结构，因此，重要的设备，或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式ups。

c1k(s)/c2k(s)/c3k(s)

产品性能

· 正弦波输出

无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供**的电源保障。

· 零转换时间

当市电停电或复电时，ups在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。

· 输入零火线侦测功能

为了避免ups市电输入零火线反接，山特c1~3k（s）机器具备零火线反接侦测功能。

· 旁路输出人性化

为了避免山特用户让ups工作于bypass mode不开机使用，造成市电中断，ups与设备均异常关机。山特c1~3k（s）输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的winpower软件来更改配置为“ 上市电有旁路输出 ”。

· tvss功能

即transient voltage surge suppress突波电压保护功能。用于fax、telephone、modem、网络等转换保护功能。

· 输入功因修正

ups具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染。

· 直流启动

在市电停电状态下，若需要使用ups启动计算机或其它负载设备，城堡系列ups可以直接以电池进行直流开机，使ups的使用更加方便、可靠。

· 旁路保护

旁路供电功能使ups的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列ups提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。

· 自动启动功能

当市电异常，进入电池模式供电直到截止，ups将关机，当市电恢复正常时，城堡系列ups会自动启动开机，正常供电，无需用户一一开机。

· 长效型供电设计

ups全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。

· 长效机强大充电能力

ups长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约7～8a的初始充电电流。

· 自我检查功能

ups可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。

· 强力抗干扰

针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列ups依循****en50091－2和iec61000-4系列标准设计，有效提高了ups使用的安全性与可靠性。

· 可搭配发电机使用

宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

· 可接感性负载

山特系列ups可接感性负载（pf=0.8）。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。

· 网站免费下载winpower监控软件

为了使用户对ups的管理更加便捷、有效，在山特网站上可免费下载winpower网络版监控软件，实现智能化管理。

· 配备intelligent slot 智能插槽

ups配备一个intelligent slot智能插槽，用户可以选购as400卡，以提供ibm as400标准通讯信号，用户利用as400界面来作remote display，包含声音报警及灯光显示。或选购山特winpower cmc卡（集中监控卡），配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式ups运行状态的功能。 还可选购山特webpower智能监控卡，通过internet国际互联网进行全球化管理，或者通过snmp网管，实现集中监控及远程监控等功能。

· 原厂松下蓄电池

ups的标准机搭配高品质的原厂松下蓄电池，以良好的电池质量，保证ups使用安全性与可靠性。长效机的电池选配，可依用户的需求自定，如需技术咨询，请接洽山特各地分公司。

技术参数

型　号		c1k	c1ks	c2k	c2ks	c3k	c3ks
额定容量		1kva/0.7kw		2kva/1.4kw		3kva/2.1kw	
输入	电压	(115~300)vac					
	频率	(40~60)hz(软件可调)					
输出	电压	220×(1±2%)vac					
	频率	与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%)h					
		50×(1±0.2%)hz〔电池模式〕					

输出波形		正弦波					
备用时间（满载/半载）		>5'/14'	----	>9'/ 21'	----	>5'/15'	----
电池形式		panasonic阀控式铅蓄电池	----	panasonic阀控式铅蓄电池	----	panasonic阀控式铅蓄电池	----
外接电池标称电压		----	36vdc	----	96vdc	----	96vdc
转换时间		零中断					
超载能力		110%－150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms					
通讯界面		rs-232 + intelligent slot					
操作环境	温度	0°C～40°C					
	湿度	20%～90%					
外观尺寸（w×d×h）（mm×mm×mm）		145×400×220		192×460×340			
重量(净重)kg		14	7	34	13.5	34.5	14

本产品的品牌是山特，型号是C3K-1KVA，设备类型是在线式UPS，额定容量是1（KVA），输出电压范围是220（V），输入电压范围是220（V），备用时间是30min，转换时间是2（毫秒(ms)），重量是15（kg），OEM是不可OEM