

高压集中补偿柜 成套电器设备高压柜 自动补偿控制高压柜

产品名称	高压集中补偿柜 成套电器设备高压柜 自动补偿控制高压柜
公司名称	湖北襄开电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:襄开 型号:XKGB
公司地址	襄阳市高新区汽车工业园新星路一号办公楼
联系电话	0710-3268231 18163107877

产品详情

产地：中国襄阳

类型：高低压成套电器产品

品牌：襄开电力

产品介绍：xkgb高压集中补偿柜采用优质高压电力电容器，具有可靠性高、寿命长、损耗小、运行温升低、故障率低等特点，电容器内置或外置放电元件，保证装置在脱离电网后，5分钟内将残压降至50v以下。同时采用高压喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护，确保设备安全运行；配置电抗率为1%-12%的串联电抗器，可限制合闸涌流和抑制3次以上谐波。电抗率大小视用户要求配置，视补偿容量大小可采用单星形或双星形接线方式，保护方式主要有中性点不平衡电流保护、开口三角电压保护、电压差动保护。主要用于3kv

-10kv电力系统中，作为一种改善功率因数、调整电压、降低网、损耗的容性无功功率补偿装置。

使用环境：

- 1、环境温度：-20 ~+40
- 2、相对湿度：不超过85%
- 3、海拔高度：小于1000m

- 4、安装地点无剧烈振动，地面倾斜度不超过50
- 5、安装地点无导电及爆炸性尘埃，无腐蚀性气体
- 6、供电电源符合国家标准规定，没有较强的谐波分量

注：若有特殊环境使用条件，请在订货时与我公司申明和协商

注意事项：

- 1、打开电容柜前必须先断开断路器或隔离开关，让电容柜的放电装置自动放电，三分钟后方可打开柜门，打开柜门后-须人工放电。
- 2、电容器在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆，应立即停止运行，查找故障电容器。
- 3、电容器外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体，应立即停止运行查找故障电容器。
- 4、禁止电容柜断开后又立即投入，这样对其它用电设备和电容器本身会产生严重损害，一般需三分钟以上的时间间隔，对于自动投切的电容柜，如果电网功率因数变化较快，应适当延长延时时间。
- 5、电容器可能对电压和谐波有放大作用，用户订货时应说明企业电压和谐波情况，以便特殊处理，电容运行中必须时时检查电容柜，出现异常，立即切断。
- 6、电容柜内外均需通风良好，以延长电容使用寿命。
- 7、保持电容器表面干净，避免发生闪络事故。

各式开关柜

本产品的加工定制是是，品牌是襄开，型号是XKGB，额定电压是3-10（V），额定频率是50（hz），介电强度是3-10（V），产品认证是CCC，母线额定电流是630/1250，结构形式是柜式