

SL-004离子风枪 004

| | |
|------|---|
| 产品名称 | SL-004离子风枪 004 |
| 公司名称 | 东莞市科悦防静电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Dr.Schneider/斯莱德 型号:004 输入电压:220 (V) |
| 公司地址 | 广东东莞市厚街镇厚街大道西 |
| 联系电话 | 86 0769 89872995 15992761890 |

产品详情

sl-004离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。sl-004离子风枪的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。

1.机身小巧、精致、使用方便。2.快速消除静电，更容易清洁细小敏感的部件和材料。3.中和静电迅速。4.风枪有良好的接地保护输入电压 220v/50hz或110v/60hz输出电压 ac4.6kv(sl-007)功率 20w环境使用温度 - 10 ~ + 50 重量 约0.5kg (带线) 高压电线长度 3m压缩空气压力 0.3mpa ~ 0.8mpa气流速度 3 ~ 10m/s耗气量 5m³/h (0.5mpa气压) 臭氧量 0.03ppm测试结果：测试电压:1kv ~ 100v 环境温度:22 湿度: 60 气压:0.6mpa 距离 150mm 中和时间 正 0.8s 负 0.9s 残余电压 负 ± 35v * 测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。
* 测试依据iec-61340-5-1 a · 6。 * 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

本产品的品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是004，输入电压是220 (V)，气压是0.3Mpa ~ 0.8Mpa (PSI)，耗电时间是0.8 (s)，重量是0.5 (kg)，产品认证是CE