

珠宝秤，台秤，2000g秤，手掌称 厨房秤批发, I2000电子秤

产品名称	珠宝秤，台秤，2000g秤，手掌称 厨房秤批发, I2000电子秤
公司名称	深圳市俊仁科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 150.00 产品类别: 珠宝秤 品牌: 俊仁科技
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约社区龙塘祥发巷4号1 栋101
联系电话	13632620890

产品详情

i-2000 珠宝秤产品介绍

秤身尺寸: 127mm*106mm*19 mm (l x w x h)，超大拉丝不锈钢秤盘: 100mm*100mm (l x w) 蓝色背光，大屏幕显示: 42mm*14mm (l x w)，自带pcs单重计数功能，6档单位转换 g，oz，ozt，dwt，gn，ct

使用2 * aaa 7号电池，开机自检功能，自动零点跟踪，60秒自动关机功能，置零，满量程清零功能

产品为银色，两个透明保护盖，可当托盘使用

本产品现设有4种量程，200g/0.01g, 300g/0.01g, 1000g/0.1g, 2000g/0.1g

产品包装及数量：胶袋+吸塑+彩盒+纸箱，20pcs/内箱60pcs/外箱

装箱尺寸：530*360*290mm 毛重：16 kg 净重: 15.3kg

品质保证，壹年保修

功能使用说明：

只可在稳定，没有震动的表面上操作

1. 操作：

1. 把秤放在水平位置

2.按开机键

3.直到“ ”显示

4.把物品放在秤盘上

5.按model这个键，可以转换单位。

2. tare :

1.放一个托盘或容器上去

2.按[t]键，将显示“ 0.00 / 0.0 ”

3.然后可以加物品到容器或托盘里得到的就只是这个物品的重量。

3. pcs :

所有的物品必须是一样的重

1.如上所述打开秤

2.放一个样品上去，可以得到的数值有25,50,60,75,100

3.久按【pcs】键直到‘ pcs ’在右上角闪现一下

4.按【model / m】键就会显示出样品的数量，然后按【pcs】确认。

5.最后你可以任意放物品上去都可以得到相关的数值。

4.标定 :

1.只有称量当显示不准确时才需要使用以操作。

2.置零的量程有2000g , 1000g , 500g , 300g , 200g , 100g , 50g

3.在开机状态下长按【model】直到出现‘ cal ’再显示相关本机的标定重量。

4.放上所需砝码上去，再按【on/off】

5.显示‘ pass ’则可以正常使用了

5. 故障解决

对于称量不准确，失灵等的主要原因，一般都是电量过低，标定不正确，超载或没在稳定的表面上操作。

[display] 表示去除错误

【out2】表示重新标定

[eeee] 表示超重，应立即拿去超重的部分物品。

[un2t] 表示把秤放在更为稳定平台上称量。

本产品的建议零售价是 ¥ 150.00，产品类别是珠宝秤，品牌是俊仁科技，货号是I-2000，产品类型是电子，最大秤量是2000g，产地是深圳市，箱装数量是60台