

(CW 台湾创鸿仪表厂直供)DF3-F系列三位半频率表数字频率测量仪表

产品名称	(CW 台湾创鸿仪表厂直供)DF3-F系列三位半频率表数字频率测量仪表
公司名称	深圳市龙华新区民治台湾仪表仪器销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CW台湾创鸿 型号:DF3-F
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华民治街道第五工业区一区44号一楼
联系电话	075527765186 13928491396

产品详情

df3-f三位半频率数字表3 1/2 digital panel meter

特点features

显示范围 ± 1999 display ± 1999 外型尺寸 48hx96w din size 48hx96w测量准确 measuring precision零点调整(固定小数) zero adjustment(fixed decimal point)电压输入范围 20v ~ 500v主要用于测量各种工业用电的频率以及热水器的点火频率

技术参数specifications

显示精度display accuracy	$\pm 0.2\%$
测量精度measuring accuracy	$\pm 0.5\% \text{ f.s} \pm 3\text{digit}$
反应时间response time	0.3秒(s)
显示范围display range	0 ~ ± 9999
极性显示polarity display	只显示“-”(仅对直流) only“-” display (only dc)
显示display	红色数码管(14.2mmh)
工作温/湿度operation temp/humi	0 ~ 60 /20 ~ 95%rh
供给电源power supply	ac110/220v ,50/60hz
电源功耗	约5va (220vac 50hz)
绝缘强度dielectric strength	ac2kv , 1分钟电源/输入端/输出端之间 ac2kv 1 min between power/input/output
重量weight	约350g
安装installation	盘面式panel mounting
尺寸dimension	w96mm x h48mm x d105mm

交流数字频率表ac frequency meter

型号规格	量程	分辨率	测量精度	最大允许输入
model	range	resolution	measuring accuracy	max.input
df3-f-1	60hz	0.1hz	$\pm 0.5\%f.s \pm 2digit$	500v (峰值peak)
df3-f-2	200hz	0.1hz	$\pm 0.5\%f.s \pm 2digit$	500v (峰值peak)
df3-f-2	2000hz	1hz	$\pm 0.5\%f.s \pm 2digit$	500v (峰值peak)

面板、安装尺寸panel and dimension explanation

连线图terminal connection

本产品的加工定制是是，品牌是CW台湾创鸿，型号是DF3-F，测量范围是0~200（Hz），准确度是 $\pm 0.5\%F.S \pm 2Digit$ ，输入信号幅度是AC20~500（V），适用范围是测量工频，热水器点火频率，规格是DF3-F50HZ,DF3-F60HZ,DF3-F2000HZ