

## SE-1000高清切换台,HD/SD数字切换台

产品名称	SE-1000高清切换台,HD/SD数字切换台
公司名称	广州癸新数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河路594号1603房
联系电话	020-85272486 18928806913

## 产品详情

### 商品图片

.showgoods\_item03\_text img{cursor:hand;}商品介绍

运用hd高画质  
最”真”的一  
se-1000

hd高清晰度给人印象即设备昂贵，但现今hd摄影机已平价化，为此洋行推出「hd切换台」。

se-1000 hd切换台可搭配5台hd-sdi摄影机同时联机操作，多组输入已可满足需求，并提供dvi输入功能，不但可运用计算机图片作为视讯背景，亦可利用dvi输入计算机画面，hd切换台内含linear key效果，轻松作简易字幕或商标输入。

另外不可不提的一项重点，就是se-1000 hd切换台内含「6组」hd/sd数字信号转换器，sdi与hd-yuv或sd监视器价格相差有如天壤之别，但应用需求上，sd或hd监视器监看即足足有余，无需花费6台高额费用的hd-sdi监视器，如此相对节省成本，可提供你任何格式及制式的sd输出，亦完全兼容sd设备。

具有5组hd-sdi及一组dvi信号输入。

hd视频格式：1080/59.94i；1080/50i；720/59.94p；720/50p；sd视频格式：720/59.94p；720/50p。

可接受计算机dvi之视频信号或图文件格式。

内建6组hd/sd信号转换器，可做hd/sd视频格式转换及ntsc/pal视频制式转换，并支持16:9/4:3比例格式。

具备linearkey及selfkey功能，可做简易字幕及logo嵌入视频输出。

可从计算机获取背景图文件以第七组视频输入。

内部可产生smptecolorbar信号，可成为第七组输入信号，也可作为信号源。符合fullhd视频全解hd标准格式。

aux输出可监控每一组输入及输出信号视频画面。

内建视频同步信号，切换输入视讯不闪动不停顿。

采用外部同步则只一条视频线之延迟，内部同步则一个frame的延迟。

可透过以太网将计算机的视频攫取作背景视频。

tally信号输出及gpi与rs422远距控制功能。

现场演播室系统连接图：

移动演播室系统连接图：

视频格式	sd (480/59.94i, 576/50i)hd (1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p) 4:2:2 10 bit rgb, 4:4:4 8 bit
sdi/hd-sdi规格	符合smpte 259m-c (270 mbps, 525/625 component video) (1.485, 1.485/1.001 gbps)规格
sdi/hd-sdi匹配线材	200 m belden 8281 cable at 270 mbps100 m(typical) of bel
视频输入	五组hd/sd-sdi一组dv1-1(sxga 1280x1024, xga 1024x768)一组参考信号black burst/tri (loop through)
视频输出	三组sdi(pgm x 2, pvw x 1, aux x 2)三组 (y, pb, pr) component参表同步信号loop through x 1 (gen-lock)black burst/tri (loop through) synchronization)black burst/tri (loop through)
特技功能	cut, mix, wipe (9 patterns, 3 directions) ; self key
其他功能接口	ethernet(100 mbps / 10 mbps)、 serial (editor)、 tally
hd/sd视频各式转换	输入：sdi/hd-sdi(符合sd (480/59.94i, 576/50i)hd (1080/59.94p,720/50p) – auto detect)输出：hd-yuv (options)(符合sd (480/59.94i, 576/50i),hd-yuv (options) 1080/50i,720/59.9p,720/50p) -- options)手动设定sd

	4:3、视频调整brightness, color and tint (n
尺寸	426mm (宽) x 119mm (高) x 368mm
重量	5.5kg
电源	输入：ac 100 到240v 自动侦测；输出：d

t1m-433

4.3寸x3组lcd监视器