

12芯、24芯 32芯光纤分线盒 楼道箱

产品名称	12芯、24芯 32芯光纤分线盒 楼道箱
公司名称	慈溪市横河镇立通电讯设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	横河镇东畈村
联系电话	63264300

产品详情

1.概述

12、24、32芯光纤分路/分纤盒是实现光纤到户解决方案的用户终端产品。用于家庭或工作区，完成光纤的接入及端口输出，提供光纤的固定、开剥、接续和保护等装置，并且允许少量冗余光纤的盘存。内部可安装冷接子、光纤现场连接器、熔接保护套管等各种零件，满足各种光纤光缆（特别是蝶形引入光缆）安装操作方式。

2使用环境要求

- a).12、24、32芯光纤分路/分纤盒可在室内外使用，也可在楼道或单位等非露天环境使用；
- b).工作温度：-25 --+50 。

3结构与功能

3.1结构要求

- a)12、24、32芯光纤分路/分纤盒出面盖、翻版、法兰支架、熔纤盘、过纤辅件、底盒、适配器等组成。
- b)合体外形尺寸12芯为250mm × 200mm × 60mm.24芯为415mm × 300mm × 120mm
- c).12,24,32芯光纤于分路/分纤盒有引入光纤固定装置和光纤接续头的固定、保护装置；
- d). 12,24,32芯光纤于分路/分纤盒根据使用要求不同，可装6只fc法兰，12只sc法兰，有固定单联sc或fc型适配器的装置。
- e). 12,24,32芯光纤分路/分纤盒由面盖、翻版、法兰支架、熔纤盘、过纤辅件、底盒等采用优质pc(阻燃聚碳酸酯)塑料材料。

4.2功能

- a).12,24,32芯光纤分路/分纤盒能方便开启，便于使用，并有一定的防尘功能。
- b). 12,24,32芯光纤分路/分纤盒可提供熔接、冷接、现场连接等多种连接方式，并对光纤续头提供固定和保护。
- c).12,24,32芯光纤分路/分纤盒可提供单芯或两芯光缆的接入和端口的输出，接口类型为单联sc或fc型适配器。
- d).12,24,32芯光纤分路/分纤盒具有蝶形引入光缆和其他常规室内、外光缆的固定功能，并使其性能不受影响。
- e). 12,24,32芯光纤分路/分纤盒具有集纤的功能，要求余留1米以上的光纤。
- f).充分满足光纤弯曲半径的要求，对引入光纤提供布线路由和保护。
- g).蝶形引入光缆可从光纤插座盒的侧面或底部插入。

12芯光纤分路/分纤盒

规格要求

外型尺寸h×w×d(mm)	250mm×200mm×60mm	最大容量(芯)	12
重量	0.8kg	安装方式	壁挂
满足布线方式	墙钉明线、暗线	满足光线	室内缆、皮线缆

配置清单

主要部件

序号	名称	数量	备注
1	盒底	1只	
2	盒盖	1只	
3	翻版	1只	固定内部结构、盘纤与收容
4	熔纤装置	1只	光纤熔接与收容

附件

序号	名称	数量	用途或说明
1	熔接保护管	12根	光纤熔接保护
2	尼龙扎带	4根	固定光缆光纤
3	塑料膨胀螺钉	3套	箱体壁挂安装附件
4	sc适配器	12只	选配件
5	尾纤	12条	选配件

24芯光纤分路/分纤盒

规格要求

外型尺寸h×w×d(mm)	415×300×120mm	最大容量(芯)	24
---------------	---------------	---------	----

重量	2.2kg	安装方式	壁挂
满足布线方式	墙钉明线、暗线	满足光线	室内缆、皮线缆

配置清单

主要部件

序号	名称	数量	备注
1	盒底	1只	
2	盒盖	1只	
3	翻版	1只	固定内部结构、盘纤与收容
4	熔纤装置	1只	光纤熔接与收容

附件

序号	名称	数量	用途或说明
1	熔接保护管	24根	光纤熔接保护
2	尼龙扎带	4根	固定光缆光纤
3	1寸塑料膨胀螺钉	3套	箱体壁挂安装附件
4	sc适配器	24只	选配件
5	尾纤	24条	选配件