

纯正弦波逆变器 1000W DC12V/24V/48V转变220V 家用/车载逆变器

产品名称	纯正弦波逆变器 1000W DC12V/24V/48V转变220V 家用/车载逆变器
公司名称	乐清市柳市施派德电器商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:冠科 型号:GK
公司地址	乐清市柳市镇三里村B028-C050号
联系电话	86 0577 57154019 13106188720

产品详情

产品特点：1) 使用先进的双cpu单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；2) 纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；3) 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；4) 体积小、重量轻，内部采用cpu集中控制、贴片技术，使得体积非常小、重量轻；5) 散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率；6) 工作噪音小，效率高；7) 市电旁路输出设计，更适用于风光互补发电系统；适用范围：1) 工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等；2) 交通运输设备：交通红绿灯等；3) 办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等；4) 厨房器具系列：微波炉、电磁炉、电冰箱等；5) 家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等；6) 电动工具系列：电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等；

详细技术参数：

model	gknp1k-121	gknp1k-122	gknp1k-241	gknp1k-242	gknp1k-481
rated power	1000w				
peak power	2000w				
output voltage	110v	230v	110v	230v	110v
frequency	50/60hz ± 3				
output waveform	pure sine wave				
protection function	bat.low voltage alarm&shut down , overload , over temperature , overvoltage , shortcircuit , polarity				
input voltage	12v		24v		
dimension	310 × 155 × 80mm (l × w × h)				
n.w./unit	2400g	qty/ctn	6pcs	packing	
meas./ctn	57 × 37 × 39cm				

输入端：直流电压: 12v 或 24v 或 48v 或 110v直流电压范围: 10-15vdc 或 20-31vdc 或 40-60vdc 或 96-127vdc空载电流: <0.8效率: >85%直流连接: 接线鼻交流连接：标准电源插头线输出端：输出电压: 100/110/120vac 或 220/230/240vac输出波形: 纯正弦波输出频率: 50hz 或 60hz波形失真: 3%市电旁路输出：100/110/120vac 或 220/230/240vac保护端：低压报警: 10.5dc ± 0.5v 或 21dc ± 1v 或 42vdc ± 1v 或 100vdc ± 1v低压关断: 10dc ± 0.5v 或 20dc ± 1v 或 40vdc ± 1v 或 96vdc ± 5v短路：输出自动关闭过载: 输出关闭过压: 15.5v 或 30.5v 或 61.2v 或 120v过热: 输出自动关闭环境：工作温度：从-10。c到+50。c之间工作湿度：20%—90%rh储存温度：从-30。c到+70。c之间包装方式: 纸箱其他：启动: 软启动冷却方式: 风扇冷却

生产风采：

备注： 以上价格不含税和运输费，开票的话：普票额外加6个点，17%增值票加13个点；

以上报价没有数显的，加数显需额外加70元，加遥控额外加50元。

特殊要求，视情况而定。

更多详情欢迎随时咨询店主：

tel：13106188720 史志强

qq：595120360（诺汐）

本产品的加工定制是是，品牌是冠科，型号是GK，类型是通用逆变器，产品认证是CCC，电路拓扑结构是全桥式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是DC12/24/48V（V），输出电压是AC220（V），输出功率是1000（W），逆变效率是大于85（%），电压调整率是**（%），负载调整率是***（%），规格是DC12V转AC220V,DC24V转AC220V,DC48V转AC220V,量大从优！特殊可定制，联系店主