

LS8个人手持定位器GPRS定位跟踪器微型卫星跟踪器

产品名称	LS8个人手持定位器GPRS定位跟踪器微型卫星跟踪器
公司名称	深圳市福田区国际电子城迷你数码港康强兴电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:中性 材质:塑料 产地:中国
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路京华街国际电子城迷你数码港二楼B099、B100号
联系电话	075583269221

产品详情

厂家直销gps定位器 该产品带 电子围栏 远程监听手机平台功能 量大价优 欢迎来电订购 陈生
13418913348

请您在使用之前认真阅读安装使用指南，以便得到正确的安装方式及快速网上激活使用。产品外观、颜色如

有改动，请以实物为准！

一、产品包装配件

充电器1个、说明书1份、保修卡1份、合格证1份

产品配件请以实物为准

二、产品功能

- 实时定位追踪，轨迹回放；

- 支持短信和位置服务平台查询位置；
- 可设置9个号码用于sos紧急呼叫号码；

三、设备参数

gsm频段：850m/900m/1800/1900m，全球通用。

待机时间：7天

外观尺寸：44.0(l)*37.0(w)*12.0(h)mm

重量：26g

四、终端操作说明

开机前请先插入sim卡

1、开机

长按开机键，指示灯闪三下，设备开机

2、关机

长按开机键，指示灯闪一下，设备关机

3、设置sos紧急呼叫号码

发送短信（#711#紧急呼叫号码#0000#1##）设置成功后自动回复config ok,

回复password er为设置失败

如：#711#123456789#0000#1##

#711#987654321#0000#2##

.....

注意：本设备可捆绑9个紧急呼叫号码，序列号为（1-9）

4、短信获取设备位置

主号发送6660000到设备返回设备当前所在位置及谷歌链接。

5、监听

直接拨打设备里的手机号码，接通后进入监听模式。

6、sos报警

按下sos键3秒，会自动拨打紧急呼叫号码

7、设置省电模式

发送以下指令到设备里的手机号码，回复config ok设置成功

超级省电模式（#730#37#1#0000##）待机八天

中级省电模式（#730#32#1#0000##）待机五天

一般省电模式（#730#30#1#0000##）待机三天

8、更改设备密码

发送短信：#指令码（770）#设备新密码（4位）#设备原密码（4位）##设置成功后自动回复config ok，回复

password er设置失败

例如：#770#1111#0000## 执行该指令后，设备密码由0000变为1111

注意：设备初始密码为0000

五、位置查询平台

全球定位服务平台网站：

如果您在平台中已经有登陆账号信息，就可以直接登陆平台服务网站。否则，请联系您的经销商，为您开通

网上登陆账户，提供登录名及密码。

在您的电脑浏览器地址栏中输入服务平台网址，填入获取的登陆账号及密码，然后点击登陆进入服务平台。

服务平台的功能使用操作请向您的经销商获取“服务平台操作使用指南”。

本产品的品牌是中性，材质是塑料，产地是中国，型号是GPS，报警方式是移动报警,围栏报警,超速报警，防水功能是一般，天线类型是无线，外接电源形式是USBmini，地图功能是微信电脑手机均可，界面文字是无