

GAMX-2007伯纳德控制板 位置定位器 逻辑控制板 执行器线路板

产品名称	GAMX-2007伯纳德控制板 位置定位器 逻辑控制板 执行器线路板
公司名称	天津市伯克德自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:伯纳德 型号:GAMX-2007
公司地址	天津市 南开区 黄河道467号通耀大厦702室
联系电话	86-02227875884 13682116528

产品详情

gamx位置定位器

一、主要技术参数

- 1、输入信号：4 - 20ma
- 2、输入电阻250欧姆
- 3、输出信号：4 - 20ma，输入信号和输出信号隔离，用户无需隔离模块
- 4、输出电阻：0 - 500欧姆（特殊需要0 - 750欧姆）
- 5、反馈电位器：0 - 1k欧姆
- 6、基本误差：±1%
- 7、死区：0 - 3%可调
- 8、电源电压：220v ± 10%
- 9、环境温度：- 25 - + 55
- 10、相对湿度：90%（不结露）

二、主要功能

- 1、运行方式：正向：4ma阀关闭，20ma阀开启 反向：4ma阀开启，20ma阀关闭。
- 2、中断保持：失去信号时，执行器可保持原位，关闭或开启，出厂时中断信号设定执行器保持原位。
- 3、本机手动运行：本机手动运行是使定位器模拟一个4 - 20ma输入信号，使执行器手动调节全开或全关。

4、 0%位置：定位器0%，使执行器全关到位。

5、 100%位置：定位器100%，使执行器全开到位。

6、 短接19和34号端子时为关掉自动控制，转入手动，短接34和35端子为手动关向运行，短接34和36端子为手动开向运行。远程控制优先于自动控制，当控制器在远程控制位置，自动控制被封锁，不起作用。远程控制为点动状态。

7、 执行器运行方向：

标准形式下:执行器（面向输出轴）顺时针为开启

通过拨码开关可改变控制（改变电机旋转方向）使执行器逆时针转为开启，同时改变限位开关和力矩开关方向。

8、 电制动配置：gamx模块220vac和380vac通用

单相电源（220vac）配置电制动

三相电源（380vac）通过拨码开关使电制动功能不起作用，执行机构电制动由外电路完成。

9、 led指示：

led1（红）电源指示 led2（绿）执行器开启 led3（红）执行器关闭

led4（红）失去4 - 20ma信号 led5（红）过力矩开关动

本产品的加工定制是是，品牌是伯纳德，型号是GAMX-2007，机械刚性是柔性，层数是单面，基材是铁，绝缘层厚度是常规板，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是低价，驱动能源是电动执行器，产品用途是广泛用于电站，钢厂，水泥，化工等行业