

# 独立式烟感报警器 烟雾探测器 烟雾报警器 家用烟感探测器SS-168

产品名称	独立式烟感报警器 烟雾探测器 烟雾报警器 家用烟感探测器SS-168
公司名称	北京勇杨英华弱电技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉永 型号:SS-168 类型:详见说明
公司地址	北京市大兴区魏善庄镇龙发大街1号院1号楼4单元210室
联系电话	13683058001 18601279068

## 产品详情

产品简述：

烟雾传感器使用安装在少烟、禁烟场所探烟雾离子，通过探测器能够准确地检测烟雾，当烟雾浓度超过限量时，

传感器发生声光告警，并向采集器输出告警信号。

烟感器避免安装的位置：太接近门口、窗户、风扇等地方。安装在这些地方会影响报警灵敏度，

因为这些地方一般气流流通较快。

还不可安装于高潮湿度的地方，如浴室、顶楼或温度高于39 或低于5 的地方。

(一) 产品简介：

(1) 特性：电源：9v碱性电池或碳性电池工作电流：静态电流小于10ua，工作电流在20-25ua之间。烟雾灵敏度：符合ul的217号标准。工作温度：40of-120of。气体介面温度：10%-90%。蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝。体积：125mm\*30mm电池寿命：约1年。

(2) 安装：房间内每25—40平方米装一个烟感，重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座，将烟感分线色连接后旋在固定座上。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个

孔位。按两个孔位钻两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。本探测器是一种密闭装置并不允许打开，请把电池塞入本机背面的隔间内。有探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。（3）工作，测试及维修的程序：本探测器在安装好之后就已处于工作状态之中，在此状态，其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。当燃烧微粒被探测到时，本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新平净为止。

（二）技艺术参数：工厂测试准值为每英尺3.2%的微弱灰尘，传感器有反应；工作环境：-10 -50 ，10 -90%无冷凝；蜂鸣器声量强度：10英尺为85分贝。

二、测试：按下测试按钮至少3秒钟，一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。这意味著探测器真正工作，在报警的同时，发光二极管快速闪烁。也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。（每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作）

三、安装维护注意事项：1.不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度；2.为保持传感器工作效率良好，每6个月需清洁传感器，先把电源关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动。

本产品的品牌是嘉永，型号是SS-168，类型是详见说明，工作电源是详见说明，探测方式是详见说明，环境温度是详见说明（ ），环境湿度是详见说明（%），尺寸是详见说明，使用范围是详见说明