

浪涌保护器，防雷器，电涌保护器，防雷开关，OBV1-B80KA

产品名称	浪涌保护器，防雷器，电涌保护器，防雷开关，OBV1-B80KA
公司名称	乐清市邦迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:saip 型号:OBV1-B
公司地址	浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号
联系电话	86-057761770760 18067787958

产品详情

产品说明 obv4系列浪涌保护器适用于交流50hz/60hz，380v及以下的tn-s、tn-c-s、tt、it等供电系统，作为雷击时等电位连接，其设计依据符合gb18802.1、iec61643-1。外壳设计安装在35mm电气导轨上，该产品内置失效脱离装置，当浪涌保护器因过流过热、击穿失效时，失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离，同时可视告警指示模块由绿色(正常)变成红色(故障)。浪涌保护器模块可在线更换。产品应用和安装位置obv4系列浪涌保护器适用于b级防雷保护，用于雷击时等电位连接，安装在lpzoa区或lpzob区与lpz1区界面处。obv4-60、obv4-80、obv4-100通常安装在埋地穿管进线低压主配电柜处。产品设计和订货须知：用户在产品设计和订货时，应详细标明产品型号、数量。例如：obv4-80/4-385，5台。

主要技术参数

	obv4-60	obv4-80	obv4-100
最大持续工作电压uc (v~) kv	385v / 420v	385v / 420v	385v / 420v
电压保护水平up (v~) kv	2.0 / 2.3	2.0 / 2.5	2.5 / 3.0
标称放电电流in (ka)	30	40	60
最大放电电流imax (ka)	60	80	100
响应时间(ta)		< 25	
接入导线截面积(mm2)		25-35	
接入接地线截面积(mm2)		25-35	
熔断器或断路器选型(a)	63a、32a	63a	63a
工作环境()		-40~+85	
相对湿度(25)		< 95%	
安装方式		35mm标准导轨	
外壳材料		玻璃纤维	

联系人：陈德胜

联系电话：13695878537，0577-62760721-8012

联系人：陈德胜

联系电话；0577-62760721-8012

qq：673837578

旺旺：saipgroup

msn:saipgroup@hotmail.com

e-mail:saip312@saip.cn

www.saipgroup.com.cn

www.saip.cn

本产品的加工定制是是，品牌是saip，型号是OBV1-B，类型是B,C,D