

# UBA-9290

产品名称	UBA-9290
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

## 产品详情

uba-9290射频场强分析仪技术参数:

uba-9290(2.9ghz)/9210(2.1ghz)

protek 3290n(2.9ghz)升级uba-9290 , protek 3201n(2ghz)升级uba-9210射频场强分析仪

protek 3290n(2.9ghz)升级uba-9290 ; protek 3201n(2ghz)升级uba-9210 , 有线电视 , paging系统 , 接收机 , 隐藏摄像机 , tele-tapping探测

rf field strength analyzer specifications

技术参数		
频率	范围	100khzto 2900mhz(2.9ghz) // 100khzto 2
	精度	tcxo : $\pm 2.5$ ppm

		<p>接收灵敏度</p> <p>步进范围</p> <p>扫描范围</p>	<p>approx. 0 - 6 dbu emf (s/n : 10db at w fm, 12db at n-fm)</p> <p>multiples of 5khz&amp; 6.25k</p> <p>1mhz to max.1000mhz (1,2,5 step / at</p>
<p>振幅</p>	<p>n-fm</p>	<p>范围</p> <p>分辨率</p> <p>精度</p>	<p>-32dbm to -117dbm for 1mhz to 2900mhz</p> <p>-67dbm to -117dbm for 1mhz to 2100mhz</p> <p>± 0.1db</p> <p>± 2.0db(at an ambient of temperature of (23 )</p>

		<p>重复精度</p> <p>带宽</p>	<p><math>\pm 2.5\text{db}</math>(at an ambient of temperature of (23 )</p> <p><math>\pm 2\text{db}</math></p> <p>n-fm: apprx 12.5khz(-6</p>
	<p>w-fm/am/ssb</p>	<p>范围</p> <p>分辨率</p> <p>精度</p>	<p>-22dbm to -107dbm for 10mhz to 2900mhz</p> <p>-57dbm to -107dbm for 1mhz to 2100mhz</p> <p><math>\pm 0.1\text{db}</math></p> <p><math>\pm 2.0\text{db}</math>(at an ambient of temperature of (23 )</p> <p><math>\pm 2.5\text{db}</math>(at an ambient of temperature of (23 )</p>

		<p>重复精度</p> <p>带宽</p>	<p>)</p> <p>± 2db</p> <p>w-fm: apprx 180khz(-6db), am/ssb: appe</p>
<p>spurious and noise level internally generated : -35dbc w-fm</p> <p>: -45dbc for n-fm typical, below a full scale signal level frequency.</p>			
		<p>输入阻抗</p> <p>最大输入电压</p>	<p>50?(standard)</p> <p>max. 5v rms</p>
		<p>电平单位</p>	<p>dbm, dbmv, dbuv</p>

reference(internal atten. max 35db :  
only uba-9290)

-22dbm(w-fm/am/ssb : 35db), -32dbm

-27dbm(w-fm/am/ssb : 30db), -37dbm

-37dbm(w-fm/am/ssb : 20db), -47dbm

-47dbm(w-fm/am/ssb : 10db), -57dbm

功能

显示模式

spectrum display

multi bar graph display (5, 10, 20, 50, 100, 200)

single bar graph display

		difference frequency dis
		frequency counter
	扫频及锁住模式	free run, single run  squelch delay(run, hold, s  squelch max. hold
	scan modes	manual, search scan & ch. mer
	标记模式	marker, delta marker, peak search, ma
扫频	速度	min.500msec

	触发源	narrow fm/ wide fm/am/
存储	波形存储 设置存储	100 waveforms
显示	类型 显示分辨率 lcd背光	3.5 inch tft color lcd 320(rgb) × 240 always on(white led)
频率	范围	9mhz~ 2900mhz

rf输入连接器

bnc type female, 50ohms(sta

数字/分辨率

7 digit / 1khz

精度

$\pm 50\text{ppm}$ ,  $\pm 1$  coun

sampling time

0.512 sec.

输入灵敏度

9mhz~ 2000mhz: 150?

20mhz~ 1000mhz: 100?

2001mhz ~ 2900mhz : 400mv



<p>电源</p>	<p>电池</p> <p>电源适配器</p> <p>自动关闭</p>	<p>(1.2v)aa type ni-mh rechargeable battery / alkaline battery × 6pcs</p> <p>smmps type ac adaptor (9v)</p> <p>off/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min</p>
<p>其他</p>	<p>jog s/w</p> <p>interface</p> <p>interface(speed)</p> <p>audio output</p>	<p>multi function switch(4-direction, d)</p> <p>usb</p> <p>4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600</p> <p>115200, 153600, 250000</p> <p>1w into 8?speaker</p>

<p>一般规格</p>	<p>操作温度和湿度</p> <p>存储温度</p> <p>外形尺寸</p> <p>重量</p>	<p>0 to 40 at 35-85% r</p> <p>10 to 50</p> <p>82(w) × 205(h) × 36(d)m</p> <p>approx. 395g (except antenna, l</p>
<p>附件</p>	<p>标准附件</p>	<p>便携包</p> <p>天线（仅接收）</p> <p>说明书</p>

bnc to bnc连接器

耳机

镍氢充电电池

电源适配器

n-type to bnc连接器

usb数据线

便携包背带

软件

选件

衰减器(10db, 20db, 30db,