

天馈信号防雷器

产品名称	天馈信号防雷器
公司名称	陕西易地科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:易地 型号:YD-F/TK
公司地址	陕西省汉中市西环路水果批发市场
联系电话	09162113691 13379367334

产品详情

天馈防雷器产品简介：

yd-f/tk天馈防雷器（又称：天馈信号防雷器，天馈避雷器，天馈线路防雷器，天馈线路避雷器，天馈电涌保护器）防止因馈线感应雷击过电压而对天线及收发设备造成的损害，适用于卫星无线通信，移动基站，微波通信，广播电视等同轴天馈系统信号的电涌保护，安装于防雷分区lpz0a-1及后续分区。该产品采用屏蔽外壳封装，内置优质高速过压保护器件，对天馈线路上感应的雷电高压脉冲具有高效的防御功能。

天馈防雷器功能特点：

- 1、多级保护，流通容量大；
- 2、核心元件均经过严格筛选，且选用国际名牌产品，性能优越；
- 3、内置快速半导体保护器件，响应速度快；
- 4、低电容、电感设计，传输性能优越；
- 5、高传输频率，插入损耗小；
- 6、低的衰减系数，确保防雷器不影响系统性能；
- 7、极低的驻波比，保证防雷器不干扰系统的正常工作；
- 8、坚固导电的金属外壳有很好的屏蔽作用，使信号不受外界干扰；

9、限制电压极低；

11、内置可更换式气体放电管，安装维护简单。

型号	yd-bnc-75mf	yd-bnc-50mf	yd-tnc-50mf	yd-n-50mf	yd-sma-50mf	yd-f-75mf	yd-7/16-50mf
接头形式	bnc-mf	bnc-mf	tnc-mf	n-mf	sma-mf	f-mf	7/16-mf
频率 (ghz)	0-2.5	0-2.5	0-2.5	0-2.5	0-2.0	0-2.0	0-2.5
阻抗(欧)	75	50	50	50	50	75	50
额定电压	90v&230v						90v&230v 、 350v
最大通流容量	20ka (8/20 μ s)						
残余电压	600v (1kv / μ s)						
驻波比 (vwsr)	1.2						
插入损耗	0.2db						
环境温度	-40 ~ +85						
绝缘电阻 (g)	10						

天馈防雷器安装与维护： 1、为了可靠地防止雷电袭击，可以在天线输出端和被保护设备输入端各串接一个天馈防雷器。在雷电较少的地区，天线不带放大器的情况下，也可以只用一个。

2、把防雷器上的接线片焊上尽量短的接地导线（导线面积不小于2.5mm²），另一端与防雷系统接地母线可靠连接，接地电阻不大于4 Ω 。

3、在户外使用天馈防雷器时必须注意防雨，切不可让雨水浸入其内部造成腐蚀损坏。 4、本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时，可拆除防雷器后再检查，若还原到使用前的状态后系统恢复正常，则说明防雷器已经损坏，必须立即更换。