YL-A1 净水器电脑板 纯水机电脑板 RO机电脑板 饮水机电脑板

产品名称	YL-A1 净水器电脑板 纯水机电脑板 RO机电脑板 饮水机电脑板
公司名称	郑州跃龙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:跃龙 型号:YL-A1
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号孵化楼1013号
联系电话	15136267373 15639931395

产品详情

联系人：陈生

手 机：15136267373

郑州跃龙电子科技有限公司是一家专注于净水器控制板、净水器电源研发、生产和销售的高新技术企业，我们将用心服务，为您打造高品质净水器核心电子部件，与您携手共创美好明天！

1.产品由控制板、控制板接头线、外包装袋和外包装箱组成；

2.产品可以连接净水器中的增压泵、进水阀、冲洗阀、高压开关、低压开关和电源，具备端子母头与各个组件进行直接对接，无需焊接，组装方便可靠，轻轻松松就可以组成完整的净水器控制系统。

3.控制板接头线长60cm，12出线，分别为电源+（粉红），电源-（白），高压开关（蓝），高压开关（蓝），低压开关（黄），低压开关（黄），水泵（绿），水泵（绿），进水阀（黑），进水阀（黑），冲洗阀（红），冲洗阀（红），同时接头带卡口，有效防止运输振动导致脱落或者接触不良导致故障。

4.控制板“ 强冲 ”功能按键，满足售后人员为客户保养仪器和更换滤芯的需要。

5.彩色led屏显示，声音提示，全智能化冲洗、制水控制，具备故障自报警、短路自动保护功能。

详细参数

1.该产品适合400g及以下产品使用。

2.该产品具备自动检测自来水管是否有水功能（由低压开关进行检测，闭合时为有水），缺水时报警提示（10声），彩色屏“ 缺水图标 ”闪烁指示，此时冲洗和制水功能停止，水泵、进入待机状态，以降低功耗。

3.当自来水管有水时，仪器开机将自动执行冲洗功能，以排除水机ro膜滤芯污物，冲洗完毕后，倘若储水瓶未满(由高压开关进行检测，闭合时代表水未满）仪器控制板将自动制水，直至水满停止。

4.控制板在缺水状态下，当首次进入有水状态时，仪器将自动冲洗18秒，以防止由于缺水时间过长导致水垢沉淀物堵塞ro膜。

5.智能控制板每隔6小时自动冲洗ro膜18秒。

6.制水完毕后，控制板自动冲洗ro膜8秒，以排除制水后膜内产生的浓缩水，可有效提高每次制水纯度，并大大延长ro膜的使用寿命。

7.当水机由于内部故障导致控制板连续制水超过6小时的时候，报警提示（10声），彩色屏“ 检修图标 ”闪烁指示，此时冲洗和制水功能停止，水泵、进入待机状态，防止意外发生。

感谢您的阅读，期待您的合作！

本产品的加工定制是是，品牌是跃龙，型号是YL-A1，机械刚性是刚性，层数是单面，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价