

# 继电器厂家直销遥控开关专用继电器T78/DC12V

产品名称	继电器厂家直销遥控开关专用继电器T78/DC12V
公司名称	浙江创星电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:汽车 品牌:CHANSIN/创星 型号:CR-1H
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市白象镇樟湾工业区樟溪路62-11号
联系电话	86-0577-62874558 15858723270

## 产品详情

### 触点参数

触点形式	1z (1c) 1h (1a)
接触电阻	100m (1a 6vdc)
触点材料	agsno2
触点负载	阻性负载: 15a 14vdc
最大载流电流	
最大浪涌电流	40a
最大切换功率	
最大切换电压	60 vdc
最小负载	1a 6vdc
机械寿命	1 × 10 <sup>7</sup> 次
电气寿命	2 × 10 <sup>5</sup> 次

### 性能参数

绝缘电阻	100m , 500vdc
介质耐压	触点与线圈间 600vac 1min 断开触点间 600vac 1min
动作时间	max: 10ms
释放时间	max: 5ms
线圈温升(在额定电压	max: 60

下)	
温度范围	-40 ~ +85
冲击	稳定性 100m/s2 强度 1000m/s2
振动	双振幅: 1.5mm 10 ~ 55hz
温度	98% +40
引出端形式	印制板引出端
重量	约 6g
封装方式	塑封型

### 线圈参数

额定线圈功率	0.6w 0.80w 0.36w
--------	---------------------

### 线圈规格表 0.6 w 标准型

额定电压vdc	动作电压vdc		释放电压vdc	线圈电阻
	20	85		
6	3.6	4.5	0.6	60 ± 10%
9	5.4	6.8	0.9	135 ± 10%
10	6.3	7.9	1.0	180 ± 10%
12	7.3	9.0	1.2	240 ± 10%
18	10.8	13.5	1.8	540 ± 10%
24	14.4	18.0	2.4	960 ± 10%

### 线圈规格表 0.8 w 高功耗

额定电压vdc	动作电压vdc		释放电压vdc	线圈电阻
	20	85		
6	3.6	4.5	0.6	45 ± 10%
9	5.4	6.8	0.9	101 ± 10%
10	6.3	7.9	1.0	125 ± 10%
12	7.3	9.0	1.2	180 ± 10%
18	10.8	13.5	1.8	405 ± 10%
24	14.4	18.0	2.4	720 ± 10%

### 线圈规格表 0.36w 底功耗

额定电压vdc	动作电压vdc		释放电压vdc	线圈电阻
	20	85		
6	3.6	4.5	0.5	100 ± 10%
9	5.4	6.8	0.7	225 ± 10%
10	6.3	7.9	0.8	278 ± 10%
12	7.3	9.0	1.0	400 ± 10%
18	10.8	13.5	1.5	900 ± 10%
24	14.4	18.0	2.2	1600 ± 10%

### 产品标记

标记示例	cr-1h/12vdc-1hs bt
继电器型号	cr-1h (t78)
线圈电压	3 5 6 9 12 18 24 48vdc
触点形式	1h:一组常开 1z:一组转换
封装方式	s: 塑封型 无: 非塑封型
线圈功率	无: 标准型 b: 高功耗 l: 灵敏型
触点材料	t: agsn02 无: agcdo

本产品的应用范围是汽车，品牌是CHANSIN/创星，型号是CR-1H，产品系列是汽车继电器，触点负载是大电流，触点切换电流是20，触点切换电压是7.8，触点形式是转换型，额定电流是20A，额定电压是DC4-24，防护特征是密封式