

无极灯 工矿无极灯 低频无极灯

产品名称	无极灯 工矿无极灯 低频无极灯
公司名称	常州市海江照明电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:江海 型号:JHGK
公司地址	常州市新北区西夏墅镇戎家村7队
联系电话	18961467621

产品详情

灯具配置：1、电器箱：电器箱1只，采用高强度压铸铝外壳，外部静电热塑喷涂，耐腐蚀，抗冲击，牢固耐用；2、反光罩：铝灯罩1只，采用1.5mm厚度纯铝板一次成型，灯罩内侧为抛光处理，确保持久耐用。3、防尘盖:玻璃

适用场所：工厂车间、会议室、教室、图书馆、超市商场、温室蔬菜植物棚、易燃易爆危险地域照明。

注意事项：一、无极灯的灯具设计要求1、为达到无极灯的使用效果，必须使用无极灯配套灯具；2、在设计灯具时，要有放置高频发生器的电器室（电气箱）与放置灯泡的光源室（反射器或反光器）；3、电器室和光源室应相互隔热，以保证电器室和光源室之间的热量不相互传递；4、无极灯在灯具中正常工作时，要求电器室内部温度不得超过70℃，要求光源室温度不得超过80℃，（光源表面温度小于110℃）；5、为保证耦合器座圈内侧（主汞齐周围）温度不超过85-120℃，要在耦合器底座处设计散热装置；6、灯具的材料、形状及位置，对灯泡的照明效果都有很大的影响，如果有太多的光反射到灯泡上，会提高灯泡自身的工作温度，导致光输出下降，原因是“主汞齐”的温度会升高。必须把灯座连同散热器放在光源室外部，即反射器后面，在灯头与反射器间留一空隙，使空气流动，产生自然抽风效果；7、高频发生器的固定方式要便于拆卸。二、无极灯系统及其配套灯具的安装要求1、灯泡与灯具必须连接牢固，紧密接触，以保证散热的良好；2、灯泡、高频发生器在安装时应分别按要求接地；3、无论使用何种灯具，灯具外壳必须接地；4、耦合器底座及高频发生器外壳必须与灯具接地装置相连。

特点	优点	给您带来的好处
· 没有电极和灯丝 · 高频.长寿命 · 严格选用高标准的mpp聚丙烯金属膜电阻和功率场效应管,稀土三基色荧光粉和高效纤维球泡. · 不需预热	· 日常工作寿命达到60,000小时,寿命是普泡的100倍 · 高光通维持率(2000小时为95%,6000小时为85%) · 即时启动	· 降低换灯成本 · 免维护成本 · 修导致的生产和交通中断等麻烦 · 生资源的消耗量 · 减少因停电 · 明中断现象,多次开关不会有普 · 中的光衰退现象
· 功率因数 0.98	· 高系统功效(比电感镇流器和传统电子)	· 在相同照度下,与普泡、钠灯

	镇流器分别增加50%和20%)	灯相比,分别可节约80%,60%和
· 电磁感应光照明	· 产生热量少	· 节省灯罩制造成本
· 瞬间启动(启动时间<0.5s无需预热) · -30 ~ +50 环境温度下正常工作	· 应用范围广(工厂.超市.路灯.厂矿.庭院.体育场等.)	· 易安装
· cri>80(ra) · 宽色温范围(2700k-6500k) · 可见光例高 · 可见光相对集中在490-690nm的范围 · 工作频率2.65mhz-2.7mhz · 光通量波动深度接近0	· 可正确还原物体色彩 · 优良的光质量 · 可提供多种光的颜色 · 接近自然太阳光 · 没有频闪,眩光指数低	· 视觉效果好,增加照明舒适度,增加安全性 · 提高劳动生产效率 · 亮度高 · 保护您的眼睛,减少眩光
· 应用汞齐<0.25mg	· 没有对人类和环境造成危害的液态汞	· 健康 · 环保
	· 电路工作安全稳定	· 保障电网安全
· 电磁兼容达到国际标准	· 电磁干扰小	· 保证外设备安全工作

本产品的加工定制是是,品牌是江海,型号是JHGK,额定功率是150W-300W(W),灯头型号是JHGK-03,额定电压是220V(V),适用场所是工厂车间、大厅、超市商场、户外广告、温室蔬菜植物棚、易燃易爆危险地域照明。