

# 电动叉车/堆高/搬运车蓄电池充电机、叉车电瓶充电器

产品名称	电动叉车/堆高/搬运车蓄电池充电机、叉车电瓶充电器
公司名称	镇江太极电动车电源有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:库轮 型号:24v/48v/80v
公司地址	江苏省镇江市丹徒经济开发区 高资镇
联系电话	0511-88805607 13815177971 13815177971

## 产品详情

由于产品规格型号众多，以上报价只做参考，具体规格型号的电池报价请咨询卖家，感谢您的支持！

镇江太极电动车电源有限公司专业从事于“库轮”牌牵引用铅酸蓄电池的研究和制造，为各类电动车辆（电动叉车、电动牵引车、电动搬运车、电动堆高车、电动游览车、电动高尔夫球车、电动游船（艇）、电动清扫车、电动工具车、电动汽车、电动三轮车等）提供清洁、安全、高效的直流电源。

公司具备雄厚的技术力量、丰富的生产经验、先进的制造设备和齐全的检测手段。产品采用德国的varta公司牵引用铅酸蓄电池专有技术进行设计，按照iso9001标准组织生产。性能符合gb（国家标准）、bs（英国标准）、din（德国标准）、jis（日本标准）、bci（美国标准）和iec（国际电工委员会标准），具有容量大、寿命长、维护少、外型美观、稳定可靠等特点。

公司位于风景如画的江南古城、南北交通枢纽--镇江。南有京沪线、沪宁高速、312国道，北有长江（紧靠润扬长江大桥）、京杭大运河，离南京禄口国际机场仅68公里，交通极为便利，真诚欢迎您的惠顾。

“质量为基，诚信为本”是我们的原则。

相信我们不但会有良好的合作开端，还将会有长久而美好的合作未来！

产品特点：

1、优异的电池荷电性能，使你装车即可使用，免去你加酸初充电的烦恼。 2、充足的电池容量，保证了良好的大电流启动和长时间深度放电性能。 3、先进的合金配方，采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐蚀性能，析气量小、水损耗低、自放电小，保证了电池的长寿命。

4、严格的质量控制和出厂前的三充二放，充分保证了电池的均衡性、一致性、稳定性和可靠性，  
5、先进新颖的电池外观设计和整体结构设计，确保电池美观大方、装卸方便。

规格型号：

叉车蓄电池，牵引（机）车蓄电池，堆高车蓄电池，搬运车蓄电池 规格：2vbs80--15vbs1500,2pzs120---12pzs1680，d-160---d-620。 容量：80ah--1680ah。 尺寸：158mm宽，198mm宽，160mm-210mm宽。 电压等级：2v、12v、24v、36v、48v、72v、80v、96v等。 循环次数：800次以上，如果按我们的要求使用和维护叉车蓄电池，循环次数可以达到1000次以上。 适合车型：国外：日本丰田、力至优、tcm、小松、神钢、三菱、日产，住友等。欧洲林德、永恒力、伟轮、still、bt,om。韩国现代、大宇、斗山，美国海斯特、克拉克、耶鲁等进口电动叉车。国内：合力叉车、杭州叉车、大连叉车、台励福叉车、宝骊叉车、合肥搬易通、江淮叉车、长兴诺力、宁波如意、宁波力达、大隆电工、虎力叉车、上力叉车、抚顺叉车、龙工叉车、柳工叉车、美科斯叉车、友佳叉车、威士海叉车、山河智能叉车、无锡电瓶车、衡阳电瓶车、北京清河电瓶车等国产电动叉车。

游览车蓄电池，观光车蓄电池，高尔夫球车蓄电池，清扫车蓄电池，游船（艇）蓄电池 规格：3-d-135，3-d-180,3-d-190,3-d-210,3-d-220,3-d-250,4-d-135，6-d-60,6-d-80,6-d-120。容量：60ah--250ah。 尺寸：172-190mm 宽。 电压等级：6v、8v、12v、24v、36v、48v、72v等。 循环次数：400次以上，如果按我们的要求使用和维护电动车辆蓄电池，循环次数可以达到600次以上。 适合车型：苏州益高，武汉东风，广州朗晴，山西美猴王，深圳傲虎，珠海亿威、南昌洪都、青岛澳柯玛、常州速派奇、厦门奇福、新乡新马、荆州鑫威、苏州朗格、东裕电动车等电动游览车、电动观光车、电动高尔夫球车。

我们还为各大型企业提供服务：中粮集团、中铁各局、隧道股份、中国移动、中国电信、中石油、中石化、中国烟草、上海飞机制造集团公司、西安飞机制造集团公司、北京国际机场、上海浦东国际机场、南京禄口国际机场、可口可乐、百事可乐、沃尔玛、家乐福、麦德龙、康师傅、娃哈哈、雀巢公司等。

同时我们可以配套充电机：

1. df系列智能充电机是由微电脑处理器控制的充电机，其特点为： 充电过程实现了智能化闭环控制,充电时自动对在充蓄电池进行检测、动态跟踪闭环控制、使蓄电池处于最佳的充电电化学反应状态。 由

于充电后期电池处于微量析气状态，基本消除了过充、气泡冲刷对蓄电池极板寿命的影响，从而可以延长蓄电池的使用寿命。 充电机具有过流、过载、短路、断路、极性接反、过充电保护等多种保护功能，保护功能强，可靠性高。 整机由微电脑控制器、可控硅整流模块、变压器、显示屏等主要功能模块组成。 充电机开机自启动，相匹配的充电曲线程序提高了充电的工艺稳定性。 结构合理，维修方便。 充电过程中的信息及状态数字显示，直观明了，操作十分简便。 充电机设有手动均衡（恒流）充电功能键，便于用户维护蓄电池充电时的手动操作。 充电时间约在8-12小时。该充电机可广泛应用于电动叉车、电动搬运车等开启式铅酸蓄电池组的充电。 2. df系列电动叉车智能充电机技术参数：序号型号 直流规格 输入功率 输入电源 适用电池重量

1	df-2450p2	24v50a	2.4kva	1p/220v/10.9a	320ah-400ah	44kg
2	df-2460p2	24v60a	2.9kva	1p/220v/13.0a	380ah-460ah	50kg
3	df-2470p2	24v70a	3.4kva	1p/220v/16.0a	450ah-550ah	55kg
4	df-4850p2	48v50a	4.8kva	1p/220v/21.6a	320ah-400ah	66kg
5	df-4860p5	48v60a	6.5kva	2p/380v/15.0a	380ah-460ah	73kg
6	df-4870p5	48v70a	7.0kva	2p/380v/17.5a	450ah-550ah	77kg
7	df-4880p5	48v80a	7.8kva	2p/380v/20.0a	520ah-630ah	85kg
8	df-4890p5	48v90a	8.5kva	2p/380v/22.0a	600ah-700ah	91kg
9	df-48100p5	48v100a	9.3kva	2p/380v/24.5a	630ah-800ah	95kg
10	df-8050p5	80v50a	7.8kva	2p/380v/20.6a	320ah-400ah	85kg
11	df-8060p5	80v60a	9.0kva	2p/380v/23.6a	380ah-460ah	92kg
12	df-8065p5	80v65a	9.5kva	2p/380v/25.0a	440ah-520ah	94kg

以上是供应鼎丰牌电动叉车充电机df-4870p5(图)的详细介绍，如果你想更详细地了解供应鼎丰牌电动叉车充电机df-4870p5(图)的价格、厂家、型号及规格，请直接联系供应商镇江太极电动车电源有限公司。

提供蓄电池保养维护技术支持：

## 牵引用铅酸蓄电池的日常维护保养

### 一、 日常检查

1、液面：每周进行一次液面全检（高温环境下三天左右补一次蒸馏水或去离子水）。如电解液液位太

低，将导致电池极板、隔板损坏和电池寿命缩短。液面的观测方法：首先掀开加液帽，在低于加液帽里最底部平台时，表示液面过低应及时补水；在平行或略高于加液帽里最上部平台时，为合适位置。2、接线柱、导线、盖子：必须经常检查电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况，同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。3、外观：电池表面肮脏将引起漏电，应保持电池表面清洁、干燥。

二、保养1、补水：按规定的液面添加蒸馏水或去离子水，不要为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，加水过多会导致比重下降，溢出电解液，从而腐蚀箱体和电缆线，影响电池使用寿命或漏电。2、充电：充电过程中电池会产生气体，应保持充电场所通风良好，周围没有明火，同时充电过程中产生的氧气、酸性气体将对周围产生影响。充电期间拔下充电插头会产生电弧，应将充电机关闭后方可拔下插头。充电后在电池周围滞留许多氢气，不允许有任何明火，应掀起电池上的盖板进行充电。

3.均衡充电：电池组应每月进行一次均衡充电（即小电流长时间充电），以保持电池容量和延长电池寿命。

均衡充电的方法：

先将电池进行正常充电，待充电完毕，按下均衡充电档，连续充电24-36小时为宜。在均衡充电中，每只电池的电压、密度及温度，都应进行测量并记录；充电完毕前，应将电解液的密度及液面高度调整到符合使用说明书的规定。

4、接线柱、导线(连接板)、盖子的维修：必须由生产厂家指定的专业技术人员方可进行。5、清洁：电池应保持表面干净，如表面有污物会导致短路，也会造成极柱与连接条腐蚀。清洁时请用湿抹布，否则会产生静电。如箱底部无漏液孔，尽量避免用水冲洗，以免积水过多腐蚀箱体，如箱底部有漏液孔则可用水在空旷地缓缓冲洗。

三、保管1、保管场所：不能使之短路；因雨淋导致短路可能产生火灾，并可能产生少量氢气，因此必须将蓄电池存放在通风、阴凉的场所。2、废旧的蓄电池：废旧的蓄电池仍然存有电能，应按照使用的蓄电池存放方法进行保管。四、电解液的操作1、

检查比重：使用吸入式比重计检查比重，作业时不要让电解液溅洒出来，并要穿戴好保护用具。2、

除检查以外的操作：应向专业人员咨询，特别是补充电解液时。3、

电解液泄露：由于电池倾翻、破损导致电解液泄露，应立即进行紧急处理。五、寿命终期电池的操作1、

寿命终期电池的操作：电池接近寿命终期时，单格电池内的电解液消减得非常快，应每天补充蒸馏水。2、

、废旧电池的处理：对于废旧电池，抽出电解液，将电池分解。可商谈是否由电池生产厂家回收。六、

其它注意事项1、电池组具有高电压，有触电的危险，保养维护时请带绝缘手套。2、使用中电池温度

不能超过60。3、电池表面不能存放任何维修维护工具或其它金属物品等。4、

当下降到初期容量的80%以下时，应根据定期点检的结果更换新的电池。5、

电解液溅洒到皮肤上或眼睛：用大量清水冲洗，然后接受专业医生的治疗。6、

电解液溅洒到衣服：立即脱下衣服，用水冲洗后再用弱碱性皂液冲洗。7、电解液泄露：电解液泄露到

外部时，立即用石灰、强碳酸苏打或碳酸苏打等进行中和，并用大量的水冲洗。

镇江太极电动车电源有限公司技术部

本产品的加工定制是否，品牌是库轮，型号是24v/48v/80v，输入参数是220v，380v，输出参数是20A-----100A，充电电流是20-100（A），外形尺寸是60-----120（mm），产品认证是CE，适用范围是充电器，电池组，控制器