

## 8P RJ45 网络水晶头 水晶头批发 网络配件批发 电脑配件

产品名称	8P RJ45 网络水晶头 水晶头批发 网络配件批发 电脑配件
公司名称	深圳市福田区中电信息时代广场丰鑫经营部
价格	面议
规格参数	品牌:鑫丰 类型:屏蔽水晶头 工艺:塑胶成型
公司地址	广东 深圳市福田区 华发北路电子科技大厦A座4楼461室 4楼4158室
联系电话	075583159163 13392839163

## 产品详情

### 公司介绍

主营电脑配件、网络设备配件、耗材、数码相关配件、分销和批发业务，通过互联网和物流系统，覆盖全国发货。目前公司经营的电脑周边配件千余款，客户已遍布全国数万家，整个东南亚地区已经覆盖欧洲等其他国家客户也在不断增加。公司将全力打造遍布全球的网络销售体系，成为国内第一数码配件产品网络销售商

### 产品介绍

优质cob 网络水晶头,每包1000个，

所有产品均为全新产品，质量有保证，价格公道。

超五类、8p8c、rj45、网络水晶连接头

全新 质量好 售量最大的水晶头

网络组建基础必备-网线的制作：

直通线与交叉线的区别 正线，即直通线

，标准568b）：两端线序一样，从左至右线序是：白橙，橙，白绿，蓝，白蓝，绿，白棕，棕。

反线，即交叉线

，（568a）：一端为正线的线序，另一端为从左至右：白绿，绿，白橙，蓝，白蓝，橙，白棕，棕。以下是各种设备的连接情况下，正线和反线的正确选择。其中hub代表集线器，switch代表交换机，router代

表路由器：pc-pc:反线 pc-hub:正线 hub-hub普通口:反线 hub-hub级连口-级连口：反线 hub-hub普通口-级连口：正线 hub-switch:反线 hub(级联口)-switch:正线 switch-switch:反线 switch-router:正线 router-router:反线 100base-t连接双绞线，以100mb/s的eia/tia 568b作为标准规格。制作步骤如下：步骤1：利用斜口错剪下所需要的双绞线长度，至少0.6米，最多不超过100米。然后再利用双绞线剥线器（实际用什么剪都可以）将双绞线的外皮除去2-3厘米。有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳，如果您在剥除双绞线的外皮时，觉得裸露出的部分太短，而有利于制作rj-45接头时，可以紧握双绞线外皮，再捏住尼龙绳往外皮的下方剥开，就可以得到较长的裸露线。步骤2：剥线完成后的双绞线电缆。步骤3：接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方，棕色对线拨向自己的方向，绿色对线剥向左方，蓝色对线剥向右方。上：橙左：绿下：棕右：蓝步骤4：将绿色对线与蓝色对线放在中间位置，而橙色对线与棕色对线保持不动，即放在靠外的位置。左一：橙左二：绿左三：蓝左四：棕步骤5：小心的剥开每一对线，因为我们是遵循eia/tia 568b的标准来制作接头，所以线对颜色是有一定顺序的。需要特别注意的是，绿色条线应该跨越蓝色对线。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起，这样会造成串扰，使传输效率降低。左起：白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕常见的错误接法是将绿色线放到第4只脚的位置。应该将绿色线放在第6只脚的位置才是正确的，因为在100base-t网络中，第3只脚与第6只脚是同一对的，所以需要使用同一对线。（见标准eia/tia 568b）左起：白橙/橙/白绿/绿/白蓝/蓝/白棕/棕步骤6：将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约14mm的长度，之所以留下这个长度是为了符合eia/tia的标准，您可以参考有关用rj-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入rj-45接头的引脚内，第一只引脚内应该放白橙色的线，其余类推步骤7：确定双绞线的每根线已经正确放置之后，就可以用rj-45压线钳压接rj-45接头，如右图市面上还有一种rj-45接头的保护套，可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时，需要在压接rj-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上。步骤8：重复步骤2到步骤7，再制作另一端的rj-45接头。因为工作站与集线器之间是直接对接，所以另一端rj-45接头的引脚接法完全一样。完成后的连接线两端的rj-45接头无论引脚和颜色都完全一样，这种连接方法适用于adsl modem和计算机网卡之间的连接，计算机与集线器（交换机）之间的连接。完成rj45接头。交叉网线用于adsl modem和集线器hub的连接（与modem设计有关系，并非全部如此），hub与hub之间不通过级连口的连接，以及两台计算机直接通过网卡相互连接。制作方法和上面基本相同，只是在线序上不像568b，采用了1-3,2-6交换的方式，也就是一头使用568b制作，另外一头使用568a制作

## 买家须知

为了保障买卖双方的利益，买家在签收货品请当面查看，（如买家不能亲自收货，也请与家人，门卫，收发室的工作人员交待）如不经仔细检查贸然签收者造成后果一概自负!请大家千万注意!

1. 胶带是否有被划开的痕迹

2. 箱体外观是否有划痕/破损，以及被摔过或二次包装的痕迹

如若出现上述情况，请开箱核查后再做签收，切勿在未检查前草草签收

（快递，物流人员无权利阻止拆箱。请主动行使您的权利）

如出现问题 请拨打我公司电话0755-33959778，手机：13392839163

## 质保说明

1、凡是在丰鑫电子数码科技有限公司所购商品，因为质量问题可按如下进行质保，请事先联系我们的客服人员；确认退货的地址、退货方式、退货联系人。

2、服务保障承诺：每一位在本网站购物的顾客都可以享受到“无条件退换”、“差价返还”的服务，保障您安全、低价采购。）另外在您收到货物后10天内，无条件退换货（定制产品除外）。

### 3、老客户延保服务

一、老客户是指在本网站订货超过3次以上，总金额超过5000元以上客户。

二、针对老客户，所有产品质保时间延长。

三、老客户可以积攒到一定数量后再一起退货，但请用塑料袋将返修货品包扎起来，放在避免太阳直晒的地方保管好，避免时间长落灰以及自然老化等。

四、老客户请联系你们的专职客服专员获取退货地址和确认退货方式。

五、老客户获得更宽松的更换产品条件。

4、返回的产品，请您打好包装，作好保护，避免路途压损，避免不必要的损失。并用纸条注明是何质量问题！

本产品的品牌是鑫丰，类型是屏蔽水晶头，工艺是塑胶成型，适用范围是网络