

Canopus 康能普视 ADVC3000 专业转换器

产品名称	Canopus 康能普视 ADVC3000 专业转换器
公司名称	北京星光创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	北京市海淀区学院南路38号1208B室(住宅)
联系电话	86-01062276667 13911552609

产品详情

由canopus设计的grass valley advc3000，在各个时期各种advc产品选择中，提供了最广阔的视频设备连接，并且提供即时的高质量双向视频转换。在结合了advc700和advc1000转换器的特性基础上再加以提高，advc3000可以在模拟、模拟和sdi间进行转换。不论你是需要转换yuv分量视频为非压缩sdi，还是转换dv到s-video，或仅仅从一个数字重新置入音频，advc3000的设计满足了这些来自广电行业、有线电视操作、专业视频和后期制作等转码要求。

advc3000的主要特性：

可连接所有的sd视频摄像机、录像机和编
在模拟和dv、模拟和sd-sdi、dv和sd-sdi间双
在分量和sdi间的无压缩4：2：2视频处理
(黑脉冲信号)
将dv设备控制信号转换为用于专业磁带录像
effectsync技术可消除信号干扰、丢帧和复制
一帧。兼容流行的编辑系统和dvd制作应用
valley edius, final cut pro®, avid xpress®, vegas
pro 等等。商业标准数字i/o,包括sdi, dv
和数字音频(aes/ebu) yuv 分量,s-video和复
xlr平衡和rca非平衡音频i/o 参考输入和 Ito
两个rs-422 控制通道 彩条/1khz测试信号输
英寸支架尺寸 (2u)

技术规格：

视频格式 • ntsc: 720x480 @ 29.97fps • pal/secam*: 720x576 @ 25fps * secam 仅模拟输入

数字视频输入/输出 (dv) • 1 x 4-芯 firewire • 1 x 6-芯 firewire

数字视频输入(sdi) • 2 x bnc (sd-sdi和 活性环通 , smpte 259m-c)

数字视频输出(sdi) • 2 x bnc (sd-sdi, smpte 259m-c)

模拟视频输入 • 3 x bnc (y/pb/pr) • 1 x 4-芯 minidin (s-

模拟音频输入(平衡) • 4 x 3-芯 xlr (channel 1到4) 10k ohm端口可以打开/关闭)

模拟音频输出(平衡) • 4 x 3-芯 xlr (channel 1到4)

模拟音频输入 (非平衡) • 1 x rca立体声

模拟音频输出 (非平衡) • 1 x rca双头(channel 1到4) 立体声双头(仅用于监视器)

video) • 1 x bnc (复合)

模拟视频输出 • 3 x bnc (y/pb/pr) • 1 x 4-芯 minidin (s-video) • 1 x bnc (复合)

数字音频输入sdi • 嵌入式音频(smpte 272m-a)

aes/ebu • 2 x bnc (channel 1/2, channel 3/4) • 32khz, 44.1khz, 48khz, 16-bit, 20-bit, 24-bit(解锁/锁定 ; 转换为48khz锁定)

dv • 32khz, 44.1khz, 48khz, 16bit, 2-channel (解锁/锁定) • 32khz, 12-bit, 4-channel (解锁/锁定)

数字音频输出

sdi • 嵌入式音频(smpte 272m-a)

aes/ebu • 2 x bnc (channel 1/2, channel 3/4)

dv • 48khz, 16-bit, 2-channel (锁定) • 32khz, 12-bit, 4-channel (锁定)

本产品的加工定制是是

时间码 • 1 x bnc ltc 输入 • 1 x bnc ltc 输出 • sdi输入分离, 不支持从模拟输入vltc) • dvi/sdi输出, 线性选择)

参考输入/输出 • 2 x bnc 黑脉冲输入(输入和ohm端口打开/关闭) • 1 x bnc 黑脉冲输出

设备控制 • 2 x d-sub 9-芯 (母头) rs422a • av/rs422a命令转换特性

电源 • 交流电 (100-240v)

设备尺寸 • 宽 430mm x 长 270mm x 高 88mm
19-英寸2u支架尺寸

包装内容: • advc3000转换器 • 电源线 • 用firewire 线缆 (4-芯 – 6-芯)