

SL-004离子风枪/斯莱德静电吹尘枪壹年保修终身维护

产品名称	SL-004离子风枪/斯莱德静电吹尘枪壹年保修终身维护
公司名称	深圳市龙岗区源润丰防静电制品商行
价格	面议
规格参数	品牌:Dr.Schneider/斯莱德 型号:SL-004 输入电压:220 (V)
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 深圳市龙岗区龙东龙湖新村4巷8号
联系电话	86 0755 89881063/18923465781 13714991680

产品详情

斯莱德dr.schneider pc sl-004离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器。设计用于大风量除尘和中和静电。广泛用于精密电子产品，电子组装线，医药制造等。离子作用距离可达1米，需要和sl-007高压电源供应器一体使用（高压电源供应器需另外购买）。技术参数操作电压4.6kv（sl-007）消耗电流200ua操作温度0-50 重量0.5kg高压电线长度3meters压缩空气压力40~70psi工作气流速度 > 10m/sec 测试结果测试条件操作电压：4.6kv testing voltage（测试电压）：1kv to 100v环境温度：22 距离：300mm 600mm 900mm中和时间：（正）0.4s 0.5s 1.1s （负）0.4s 0.5s 0.9s
（残余电压）（正）-23v-18v + 14v （负）-29v-16v + 17v 备注：
1、风速测试在150mm处；2、离子测试距离在150mm处；3、测试数据会随环境条件而变化

斯莱德sl-004离子风枪是一种手持式消除静电的专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点，需sl-007高压发生器使用。

作用原理：斯莱德sl-004离子风枪可产生大量的带有正负电荷离子的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。物体表面的静电被消除了，自然也就不会吸附空气中的灰尘了。 电离器件：电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。产品特点: 中和静电迅速 小于1.3s离子气流覆盖面积大 1m以内风枪有良好的接地保护。 主要用于消除静电、清除灰尘。解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，静电引起的产品粘合问题等。广泛用于塑胶喷涂、电子行业、led光电、、印刷、包装、塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等。 斯莱德sl-004离子风枪需要配电源供应器才可使用,电源供应器将220v或110v输入电压升到4.6kv，然后通过高压电线连接到离子风枪头部的离子针上，离子针和枪头之间产生强电场，通过尖端高压电晕放电把空气分子电离，离子针尖端产生大量正负离子。然后通过压缩空气把离子吹到带电物体的表面，当带电物体表面为正电位时，负离子将其中和，反之，如果表面为负电位，

正离子将其中和，达到消除静电的目的，同时高速的压缩空气还可将物体上的灰尘吹走。

斯莱德sl-004离子风枪使用方法：静电除尘枪要配备高压电源供应器和压缩空气才能使用。把静电除尘枪高压电线连接到高压电源供应器上，然后把气管插到静电除尘枪气管接口上，打开电源和压缩空气就可以使用了，对着需要除静电除灰尘的地方吹，就可以消除静电和灰尘，

斯莱德sl-004离子风枪保修服务 1.保用期

出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题，免费修理。 2.保用期后 产品保用期过后免人工费修理。 安全指示

1安装操作前须读操作说明书。 2操作前必须可靠接地。

3易燃易爆的环境下不可操作风枪。 安装及操作 斯莱德sl-004离子风枪要配备sl-007高压发生器一起使用。将风枪连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将风枪连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上（注意高压发生器的使用电压），风枪接上压缩气，打开高压发生器的电源即可工作。

注：如有需要可选择安装空气过滤器。

本产品的品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是SL-004，输入电压是220（V），气压是70-130（PSI），耗电时间是1.3（s），重量是0.5（kg），产品认证是CE