

# LED投光灯防水防尘户外广告射灯招牌灯景观泛光灯工程灯

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | LED投光灯防水防尘户外广告射灯招牌灯景观泛光灯工程灯     |
| 公司名称 | 江苏新黎明防爆电器有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>型号:GT002<br>防护等级:IP65 |
| 公司地址 | 江苏省泰州市泰兴市虹桥工业园区四通路1号            |
| 联系电话 | 0523-87439555 15061083637       |

## 产品详情

### 适用范围

本产品广泛适用于城市广场、车站、体育场、港口、码头、大型建筑物、货场等场所的大面积照明。

### 产品介绍

- 优质高强度轻合金外壳，强度高、耐腐蚀。
- 双腔一体式结构设计，外形美观、重量轻，有较强的防水防尘性能，现场安装简单方便。
- 国际品牌光源，光效高、寿命长。
- 高纯铝反射器，复杂工艺处理，反射效率高，投射光线柔和、无眩光。
- 透明件为特制钢化玻璃，耐热、耐冲击，透光率高。
- 光源腔采用快速开启方式，检修、更换灯泡方便快捷。

- 座式、壁式，吊顶式，多种安装方式可供不同场合需要选择。

## 技术参数

- 额定电压：ac220v/50hz
- 配用光源
  - 高压钠灯：(150w, 250w、400w)
  - 金卤灯：(175w, 250w、400w)
- 灯座规格：e40
- 电缆规格：10mm- 14mm
- 进线口罗纹：g3/4 ”
- 重量：16kg
- 防护等级：ip65
- 防腐等级：wf2

## 使用说明

- 1) 在需要照明的场所选好安装位置，将灯具固定。
- 2) 先将 10- 14mm的三芯电缆从220 v 电源接点到安装位置布好.卸下电缆口处的压紧装置、垫片和橡胶垫、打开电器箱盖，将电缆依次穿过压紧螺母、垫片、橡胶垫进入引线孔。用电缆固定架固定好电缆，将电缆的火线、零线、地线分别接在接线端子的标有l、n、pe的相应接口上，锁紧压紧装置并扣合压紧电气箱盖。
- 3) 将灯具安装支架两端螺栓松动，将灯具调节到合适的照射角度，锁紧安装支架两端的螺栓。
- 4) 接通电源，合上开关即可照明。

## 警告

- 安装、更换光源，拆卸灯具时必须由专业人员进行。

## 注意事项

- 安装灯具时，必须由专业人员进行安装。
- 在安装、维修灯具时，应该先切断前级电源，冷却后开盖，以免发生触电烫伤等意外伤害。
- 更换光源时，先打开压扣，开启光源腔，即可进行更换光源等操作。
- 妥善保管好反射器、密封件和玻璃板等元件，以免影响光照效率，降低防护等级。
- 更换光源时应选用与原光源同类型、功率，否则必须更换相匹配的镇流器、触发器。
- 电源电压波动在+ 6 % ~ - 8 % 的范围内可正常工作，电源电压过高或过低，将会影响灯泡的正常点燃及寿命。
- 点燃的金卤灯灯泡关闭或熄灭后，必须冷却15分钟待灯泡温度降下后,才能接通电源再次启动，热态启动容易使灯泡损坏或烧毁。

## 订货须知

订货时应指出产品完整型号、名称、数量。

## 配图

本产品的加工定制是是，型号是GT002，防护等级是IP65，光源类型是led灯，光源功率是150、250、400（W），电压是AC220V（V）