

# YAMAHA 雅马哈 数字调音台 LS9-32

产品名称	YAMAHA 雅马哈 数字调音台 LS9-32
公司名称	上海卡拉音智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:YAMAHA/雅马哈 功率:170W ( w )
公司地址	上海市浦东新区周浦镇周南村680号11幢102室
联系电话	021-69515912 10064894559

## 产品详情

ls9 系列产品紧跟雅马哈pm1d, pm5d, 和 m7cl的技术步伐，扩展了yamaha现场扩声和固定安装数字混音控制台的产品线。ls9系列由32路话筒/线路输入、64通道的ls9-32和16路话筒/线路输入、32通道的ls9-16组成。由于它的紧凑和轻盈，一个人就可以搬动和安装,两个型号的产品都具备雅马哈业界领先的数字控制台技术和优良的音质。除了大量的门限、压缩和均衡功能，它还配备了内建的usb存储录音机/播放机供录制或回放背景音乐，ls9 系列外观紧凑、功能高度整合化，所有功能满足了一切小型到中型级别现场扩声安装的需要

概述		ls9-32
混合能力	混合渠道	64单声道，4立体声
	集团	16 mix ( 集团/ aux ) 总线
	aux	16 mix ( 集团/ aux ) 总线
	主	立体声，单声道
	矩阵	8
	输入通道功能	高通滤波器，衰减器，4段peq，2个动力，泛 ( lr或lcr与csr )
	输出通道功能	衰减器，动态4段peq，
	板载处理器	4倍，4倍geq geq / spx ( geq : 31-波段或2x flex15 ) 的66x输出端口??延迟
i / o	麦克风输入	32 ( 可调出的 )
	幻象电源	+48 v dc on / off每通道
	ad转换器	24位过采样128
	线路输出	16个omni输出
	da转换器	24位过采样128
	数字i / o	2tr /输出，usb存储器记录/播放
	扩展插槽	2个迷你ygdai ( 16-in/16-out ) ，可以远程通过ha增益插槽

	控制和其它	以太网接口, midi, usb (存储/关键), 字时钟i/o, 灯
内部处理		32位累加器: 58bit
采样频率率	内部	44.1khz的, 48khz的
	外部	44.1千赫 (-10%), 48千赫 (+6%)
信号延迟		小于2.5毫秒 (@ 48khz的)
总谐波失真		少于0.05% (20hz-20khz)
频率响应		0, +0.5, -1.5分贝20hz-20khz
动态范围		da: 110分贝; ad + da: 108分贝的
哼声和噪声水平	等效输入噪声	128dbu
	残余输出噪声	86dbu
相声		-80 db相邻输入通道, 输入至输出
电源要求		ac100-240v 50/60hz, 和/或使用pw 800w
耗电量		170w
尺寸	w	884毫米34-13/16in
	?	220毫米8-11/16in
	ö	500毫米19-11/16in
净重		19.4千克;42.8磅
饰品		用户手册, ac电源线, 防尘罩

本产品的加工定制是否, 品牌是YAMAHA/雅马哈, 功率是170W (w), 接口是64单声道, 规格是单声道, 型号是LS9-32