

变频调制器，捷变频调制器

产品名称	变频调制器，捷变频调制器
公司名称	长沙市岳麓区航天和一电子仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:HYJ-870M
公司地址	中国 湖南 长沙市 湖南航天大院103栋
联系电话	86-073188167648/88147436/82747436 13755148565

产品详情

hyj-870m智能型捷变频调制器特点：

- 输出频率范围从45.00至870.00 mhz可调节。
- cpu微电脑i2c总线控制。
- 前面板5位led数码显示。
- 所有调节参数直接由led数码显示进行菜单调节。
- 前面板按键控制，可通过按键选择菜单中之频率、调制度、声音大小、av比及射频信号电平。
- 砷化镓射频器件，高载噪比、高可靠性和操作简单。
- 19英寸标准机箱，便于安装
- 应用于各类有线电视系统，小区闭路电视、监控系统，宾馆、酒店视听系统，以及部队、学校教育视听系统等。

技术指标

射频

频率范围： 45.00至870.00 mhz连续可调

频率精度： 5 khz

频率步长： 250 khz

输出电平： 110 db μ v

电平调节范围： 20 db (1 ~ 32级可调)

输出阻抗： 75

寄生输出： -60 db

输出反射损耗： 14 db

载噪比 (c/n) 带内 65 db (min 62 db)

相邻频道 68 db (min 65 db)

带外 60 db

音频/视频载波比： -13至-20 db (8级可调)

常规

电源： 220v.ac

外型尺寸： 19"(w) \times 7.8"(d) \times 1.75"(h)

工作环境温度： -10 ~ +40

重量： 约2.5 kg

本产品的加工定制是是，型号是HYJ-870M