变频调制器，捷变频调制器

产品名称	变频调制器，捷变频调制器
公司名称	长沙市岳麓区航天和一电子仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:HYJ-870M
公司地址	中国 湖南 长沙市 湖南航天大院103栋
联系电话	86-073188167648/88147436/82747436 13755148565

产品详情

hyj-870m智能型捷变频调制器特点：

· 输出频率范围从45.00至870.00 mhz可调节。

· cpu微电脑i2c总线控制。

· 前面板5位led数码显示。

· 所有调节参数直接由led数码显示进行菜单调节。

· 前面板按键控制，可通过按键选择菜单中之频率、调制度、声音大小、av比及射频信号电平。

· 砷化镓射频器件，高载噪比、高可靠性和操作简单。

· 19英吋标准机箱，便于安装

· 应用于各类有线电视系统，小区闭路电视、监控系统，宾馆、酒店视听系统，以及部队、学校教育视听系统等。

技术指标

射频

频率范围：　　45.00至870.00 mhz连续可调

频率精度：　　5 khz

频率步长：　　250 khz

输出电平：　　≥110 db μ v

电平调节范围：　　20 db（1～32级可调）

输出阻抗：　　75ω

寄生输出：　　-60 db

输出反射损耗：　　14 db

载噪比（c/n）带内　65 db（min 62 db）

相邻频道　68 db（min 65 db）

带外　60 db

音频/视频载波比：　-13至-20 db（8级可调）

常规

电源：　　220v.ac

外型尺寸：　　19"(w)×7.8"(d)×1.75"(h)

工作环境温度：　　-10°C～+40°C

重量：　　约2.5 kg

本产品的加工定制是是，型号是HYJ-870M