

12V 3A 电源箱 门禁电源 后备电源 不间断电源 电箱

产品名称	12V 3A 电源箱 门禁电源 后备电源 不间断电源 电箱
公司名称	中山市小榄镇齐昌制锁厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市小榄镇竹源兴业三街6号
联系电话	86-0760-22112423 13326982900

产品详情

包装：20个/件，每个电源箱都有独立包装盒；

该电源箱外壳为白色。

该电源箱一个起出售，一件起批，数量大者请与我商议价钱。

12v/3a电源使用说明书

基本介绍：本电源箱采用高档电子元器件，运用国际先进工艺制造技术流程，品质绝对稳定可靠。适用范围：本电源箱适用于楼宇对讲，各种出入口门禁器，特别适用于驱动各种类型电锁。如果想市电停电时继续工作需配合电池使用。本电源箱的价钱并不含电池。

该电源箱主板采用浮充电，确定长时间充电而不会充坏电池。

功能特点：交流输入：220v/50hz，直流输出：稳压dc12v，稳压电流等于或小于1安，标准输出电流5a；直接控制电锁，可减少门禁器的负荷，抗干扰，节省工程布线，减少故障隐患；设no/nc（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁；设延时电路，开锁时间可在0-15秒内任意调节；自动保护功能，当电路造成短路等意外情况发生时，电源将会暂时断开或烧保险管；遥控功能，可插遥控模块（需另购），利用遥控器远程开门。（遥控距离开阔地无干扰达80米）

7、遥控模块

电源箱外观尺寸：205mm × 165mm × 74mm 连线说明：

1-3：no-com，常开无电源输出，触发输出dc12v，1为正，3为负。

2-3：nc-com，常闭输出dc12v，触发断电，2为正，3为负。

4-5：稳压输出直流dc12v，4为正，5为负。

5-6：开门按钮连接端，可接开关量输出（继电器输出）

6：低电平信号输出，连接门禁器的信号线。

7：高电平信号输出，对正极开锁。

8-9：楼宇对讲主机锁输出线。

注意：按电控锁时必须把延时调到0秒，以防止烧坏电控锁线圈。

电源箱净重1.6公斤一个，