

GF-08远程彩信定位器 录影录像一体机报警器 老人孩子远程防丢

产品名称	GF-08远程彩信定位器 录影录像一体机报警器 老人孩子远程防丢
公司名称	深圳市道鹏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中性 材质:ABS 产地:深圳
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路电子大厦1607 F
联系电话	13713988287

产品详情

gf-08彩信录像定位器 温馨提示:我们追求的是质量,实用性,声音更清晰,定位更准确,待机时间更长,并非一味追求低端劣质产品坑蒙广大消费者 2014年我公司隆重推出市场全球最小水果糖彩信定位器新款上市!!! 只有一小块水果糖大小,做工极其精致,是目前市场上最小的彩信定位器,加强版报警定位器属基站定位中性性价比最好的一款,针对要求较高的高端客户,让你真正买的放心,用的舒心。并非市场一些山寨产品;采用低价劣质芯片,成本低廉,质量得不到保障。 产品优势: 1 是所有同类产品中唯一即可用手机在地图上查看到位置的,也可直接短信中文回复位置,拍照彩信回传,录音录像,带tf卡槽 电量查询 声控回拨 移动侦测彩信回传 环境监听 2 如查听周围声音比较多,可打10086开通友情号码月租,一个号只需要5元一月查听多久都不要钱了。 3. 本产品不需要任何其它平台费用,终身免费使用。只需发一个短信到报警定位器上,即可回复如下文地址信息+地图,简单操作,一步到位: 4. 本产品是市场唯一一款带充电自动开机功能,也就是连接电源,当报警定位器电用%10,产品自动发短信提醒充电。关机后充电产品将自动开机并继续充电。 警告、充电必须插入sim卡。 5 查询地理位置: 不管报警定位器放在车上,还是在小孩书包里,还是在老人口袋里,都可以通过手机给报警定位器发送手机短信,查询报警定位器所在位置,方便您全程监控,实时掌握目标的位置。 使用方法: 警告:1 首先新买的sim卡要开通gprs,否则无法正常使用拍照发彩信功能, 1. 准备: 一张sim手机卡和迷你内存卡, 2. 开机: 打开卡盖按指示方向插入sim卡,在插入迷你内存卡,产品将自动开机红灯闪亮4次,30秒后进入正常待机状态。 3,绑定主控号码;用手机编辑短信000发送给报警定位器号码,稍后本机回复手机一条短信; set;绑定+主控号码 4.拍照彩信回传;用手机编辑短信111发送给报警定位器号码,稍后本机回复手机一条彩信照片,(为了拍摄理想的照片,请事先将摄像角度摆好) 5.视频彩信回传;用手机编辑短信112发送给报警定位器号码,稍后本机回复手机一条彩信视频,视频文件手机不支持播放,下载到电脑播放。(为了拍摄理想的照片,请事先将摄像角度摆好)后续升级版本增加此功能 6 . 移动侦测拍照彩信回传,有物体移动录像; 用手机编辑短信222发送给报警定位器号码,稍后本机回复手机一条短信; md;移动侦测开启成功。 之后有物体移动主机自动拍照回传到主控手机,再录像 7.录音录像;用手机编辑短信333发送给报警定位器号码,稍后本机回复手机一条短信; 【vdo;录像开启成功】 8.单独录音;用手机编辑短信555发送给报警定位器号码,稍后本机回复手机一条短信; 【snd;录音已开

始】9.声控回拨；用手机编辑短信666发送给报警定位器号码，稍后本机回复手机一条短信；【dt;已成功设定声音监控，警报电话回拨】，。

当报警定位器周围声音大于40分贝的声音，报警定位器将自动呼叫事先设定的手机号码。10.gprs定位查询：用手机编辑短信777发送给报警定位器号码，稍后本机回复手机一条地理位置和的谷歌地图链接，手机打开这条链接后会出现位置地图和文字地址说明，使位置更加准确。11.主机状态；用手机编辑短信888发送给报警定位器号码，稍后本机回复手机一条短信；【主机的所有功能开或关 电池容量 绑定号码，信号强弱，开机频率，gprs tf卡容量等】。

12.重启主机；用手机编辑短信999发送给报警定位器号码，等1分钟恢复成功。13.删除内存卡内容；用手机编辑短信445发送给报警定位器号码，稍后本机回复手机一条；【tf，清理成功，当前可有容量】14.关闭功能；用手机编辑短信444发送给报警定位器号码，稍后本机回复手机一条，【reset;所有任务已取消】15.产品周围声音查询：直接拨打报警定位器中卡的号码，几秒钟打通后就听到报警定位器周围的声音（查询中报警定位器本身不会发出任何声音和亮光）

16.指示灯：开机指示灯常亮4次熄灭，低电量指示灯快闪。

17，彩信设置；chinamobilemms#http://mmsc.monternet.com#http#80#10.0.0.172#cmwap

(注:全球大部分国家本产品已自动默认,但有小部分国家需设置 彩信代码请联系当地运营商)

1.外观尺寸:3.5cm*2.0cm*1.4cm(l*w*h) 2.充电输入inputac110 - 220v50/60hz 3.充电输出: outputdc5.0v

300-500ma 4.机器电池：3.7v 400mah li-ion battery 5.待机时间：12天。工作时间4-6天 6.扩展卡；迷你tf卡

7.录像视频；640*480 8.照片尺寸；320*240 9.连续通话：150-180分钟 10.网络制式：gsm/gprs 11..储存温度:

-40 ° c to +85 ° c 12.工作温度-20 ° c to +55 ° c 13.湿度范围5%--95% non-condensing

基本参数：频段gsm850/900/1800/1900mhz 支持国家：中国 英国 法国 德国 荷兰 意大利 西班牙 葡萄牙

巴西 丹麦 俄罗斯 波兰 土耳其 匈牙利 泰国 希腊 印尼 马来西亚 越南 缅甸 巴基斯坦 伊拉克 沙特 阿拉伯

美国 哈萨克斯坦 外蒙古等... .. { 本产品还可以外接 烟感 报警器 门磁等

需要增加功能或定做产品和建议，请联系经销商} 常遇问题：1.1. 主机无法接通 答：必须插入sim手机卡后开机才会启用手机信号，，所以您只需要把机器关后重新开机即可。还有就是您的手机卡不在服务器，没有信号。1.2. tf记忆卡无法储存？

答：先检查一下tf记忆卡是否有误问题，如果tf卡无问题可以把tf记忆卡格式化一下重试。3无法充电？

答：要充电须插gsm卡，如果在没有无法实现充电。4什么是主控手机？

答：就是你需要用它来监控防盗报警器的手机。5为什么收不到照片彩信和视频录像？

答：首先要确认防盗报警器sim卡是否已欠费，或主控手机是否具备接收彩信功能

或是主机没有本国家的彩信代码 需要设置彩信代码

本产品的品牌是中性，材质是ABS，产地是深圳，型号是GF-08，内存是自配（M），GPS定位精度是50（m），报警方式是围栏报警，外形尺寸是2*3.6*1.8（mm），电池类型是锂电池，电池使用时间是7（h），防水功能是无，天线类型是内置，外接电源形式是USB，地图功能是有，分辨率是320*230，界面文字是多国语言，类型是AGPS定位-录音-录像-拍照