厂房火灾探测器

产品名称	厂房火灾探测器
公司名称	深圳市真精准技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:真精准 型号:ZJZ 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永镇新田骏达工业园A栋三楼
联系电话	0755-33168009 15899887119

产品详情

深圳专业烟感厂家--联网型光电感烟火灾探测器：zjz-002 联网型

概述

系列联网型火灾探测器包括有感烟探测器、感温探测器和烟温复合探测器(以下简称探测器)适用于商场、宾馆、商店 、仓库、电机房等民用及工业场所的火灾预报警。探测器具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点，可与安防系统配套使用。

性能特点

.

新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生

.

联网报警器采用智能微处理器,多种火灾模型算法杜绝误报警, 继电器无源触点输出可设置

.

联网报警器采用宽电压设计，工程应用方便

·

烟室采用防虫网设计，避免昆虫误入报警

· led灯-

显示报警器正常工作和报警状态

·

外壳采用防火abs工程塑料，美观大方

性能参数：

一性能： 供电电源： dc9v～dc28v

电 流： 静态电流 ≤200ua

报警电流 ≤45ma

工作温度： -10°C～+50°C

相对湿度： ≤95%rh(40°C±2°C)

报警声响: ≥80db/m

形式： 继电器无源触点（no/nc可设置）输出，触点容量1a/24vdc,

出厂默认输出为 **常闭**方式.

烟雾灵敏度：0.15～0.3db/m

温度报警设定值：57～62°C

二. 功能：

工作：正常情况下,探测器大约每隔5-6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测周围环境中的烟雾浓度和温度变化,并根据使用环境状况进行灵敏度自动补偿。当烟雾浓度或温度接近报警值，探测器加快对烟雾浓度或温度趋势进行智能运算,同时报警指示灯开始闪亮。若运算结果达到或超过报警值,探测器红色led灯保持常亮,发出声响,并启动继电器输出。

当环境中的烟雾或温度恢复到正常状态时,探测器自动恢复到正常工作状态。 注意：探测器报警时，输出继电器无源触点，触点容量1a/24vdc，可通过探测器pcb板上的跳线，设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默认设置触点为常闭。

三.安装：

探测器的底座的安装尺寸为42cm-75cm。安装时，在天花板上相距60mm的位置上打两个直径5mm的安装孔, 如图3用涨塞和螺钉固定探测器底座在天花板上。

注意：

1.感烟探测器和烟温复合探测器不适宜在以下场所使用：

正常情况下有烟滞留的场所

有较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、

腐蚀气体的场所

通风速度大于5m/秒的场所

相对湿度大于95%的场所

2.感温探测器和烟温复合探测器不适宜在以下场所使用：

正常情况下长期高温的场所

四. 接线：

连接电源线在底座端子3、端子4上（无极性）,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。将探测器按正确方向扣在底座上，压下后顺时针方向旋紧。接通电源即可工作。

五. 故障分析与排除

1.报警无输出:检查跳线设置是否正确.

2.频繁误报警:可能传感器迷宫中积尘过多引起,用吸尘器清理迷宫(外部黑色塑胶部分)

六. 维护

在使用过程中,如遇到使用故障,请尽快与供应商联系,不要私自拆卸修理,以免发生意外。

如长期不使用,必须拆下探测器,装入包装盒中,在通风干燥处存放。

七. 运输和储存

根据gb/t15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定进行运输和储存。

运输储存过程中必须保持生产厂原包装及封印完整，并保证产品不受到剧烈冲击。

环境气温应避免剧烈变化。

装箱叠放高度不超过6层，拆箱后单件叠放高度不超过5层。