

60V50A直流电源

产品名称	60V50A直流电源
公司名称	好科星电子深圳有限公司
价格	3580.00/台
规格参数	品牌:好科生 型号:03658
公司地址	鹤城区瑞丰路丰泉小苑一楼
联系电话	075533813990

产品详情

好科星系列直流稳压电源、直流电源、开关电源、可调电源、充电器、大功率直流恒压恒流开关电源、dc/dc电源、稳压可调电源、直流稳压可调电源、可调开关电源、高压测试电源、老化电源、可调直流电源、电动汽车充电器、蓄电池充电器、可调充电器、全自动充电器、大功率充电器、电动车充电器、大功率直流电源等电源产品，全部采用无工频变压器的开关电源技术，因而具备交、直流兼容输入功能，而且输入电压范围宽；采用先进的开关电源控制技术和元器件，以及精心的设计，整机体积小、重量轻、效率高，确保了长期满负荷运行的稳定、可靠。设有完善的保护功能。内置温控散热风扇，既能有效散热，又能有效延长风扇寿命；过热自动关机保护；输出过压、过流和短路保护。开机延时软启动，避免开机输出电压过冲。电源广泛应用于电力直流屏系统、工控、通信、科研、蓄电池充电等设备。hxx系列产品可根据用户要求快速定制各类特殊规格用于不同功能用途的大功率电源及充电器等产品。(电压0~3000v，电流0~2000a内可定制)。

可调稳压恒流直流开关电源主要特点

交、直流兼容输入，输入电压范围宽。

采用开关电源技术，整机体积小、重量轻、效率高，确保长期满负荷运行稳定、可靠。

输出稳压值可调范围：(定制范围内100%可调；最大可做3000v)v；输出恒流值可调范围：(定制范围内100%可调；最大可做2000a)a。

稳压值和恒流值都可以在各自最大值的(0~100)%范围连续可调。

可多台并机扩流，具有无主自动均流功能。并机均流连线简单易用。

数显输出电压和电流。

可提供2个(0-5)v模拟信号调节输出的稳压值和恒流值。

可提供正负极外取样功能,以减少导线上的压降。

可提供5v电平信号输入口控制开关机。

温控风扇，过热自动保护；输出过压、过流和短路保护；开机延时软启动，避免开机输出电压过冲。

操作简单，使用方便。

广泛应用于电力直流屏系统、工控、通信、科研、蓄电池充电等设备。

可调稳压恒流直流开关电源技术参数

交、直流兼容输入：

单相：ac220v \pm 15% ， 50hz ； dc (230 ~ 330) v

三相：ac380v \pm 10% ， 50hz ； dc (450 ~ 600) v

输出可调范围：稳压值(定制范围内100%可调)v；恒流值(定制范围内100%可调)a

源电压调整率：稳压 0.2%

负载调整率：稳压 1%；恒流 2%

纹波电压： 2%

工作环境温度：(-10 ~ 45)

整机效率： 86%

数字显示：输出电压显示准确度 \pm 1.5%；输出电流显示准确度 \pm 2.0%

绝缘电阻：

输入 - 输出： 20m

输入 - 机壳： 20m

输出 - 机壳： 80m

绝缘强度：

输入 - 输出：ac1500v，10ma，1分钟

输入 - 机壳：ac1500v，10ma，1分钟

输出 - 机壳：ac1500v，10ma，1分钟

均流不平衡度：5% + 0.8a

环境条件：

贮存温度：(-20 ~ 60) ；工作温度：(-10 ~ 45)

相对湿度：90%(40 ± 2)；大气压力：(70 ~ 106)kpa。

整机过热保护温度阈值：(70 ~ 80)

平均无故障时间：50000h

外形尺寸：（根据功率定制）；整机重量：净重约（根据功率定制）

散热风道：内部散热风道左进右出或前进后出