

# 进口手持式架空线接地故障探测仪INKA251

产品名称	进口手持式架空线接地故障探测仪INKA251
公司名称	陕西双正电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	zhanglinzhu@163.com
联系电话	13379184479 18710862755

## 产品详情

### inka251手持式架空线接地故障探测仪

#### 产品简介:

inka251接地故障探测仪用于帮助探测6-100kv架空线的接地故障点，适用于那些“当发生接地故障时允许带故障运行一段时间的架空线路”。由于这类系统允许在发生接地故障时带故障运行一段时间，inka 251探测仪就是利用这段时间来查找架空线路的接地故障点，节省运行人员的查找故障时间。inka251还可以配合接地选线装置工作，作为查找故障线路的一种辅助手段。

#### 使用描述：

inka251接地故障探测仪在两个互相垂直的平面内监测5次谐波分量的强度。在没有接地故障的情况下，5次谐波分量微弱而且是只沿着线路的方向存在。当接地故障发生时，5次谐波分量经过线对地的杂散电容通过故障点，所以在故障点的5次谐波幅值信号明显增强。此时，故障点处电磁场的分布也变得不均匀。所以，当inka251探测仪接近接地故障点时，其测试到的5次谐波水平分量信号强过垂直分量信号，而故障点之前和之后位置的水平分量信号则会弱于垂直分量信号。这样使inka251能探测接地故障点。

确定接地故障点所需要的时间与网络的规模、使用inka251探测仪人员和他们的使用经验、以及故障点位置可接近的难易程度都有关系。如测定方法适当合理，不仅接地故障点会很快被找到，甚至可确定找出有故障的绝缘子。inka251也可以探测架空线和电缆混合连接的线路。

inka251接地故障探测仪有两个按钮，有三个光标指示符。

#### 技术参数：

被测线路：3相，6-100kv

指示/操作：3个led光标指示符，2个按钮

电 池：2 x 1.5v aa电池，使用期约1年

标 准：符合ce标准 防护等级：ip40

体 积：探测仪：110x 70 x 28mm；外套：130 x 85 x 60mm

重 量：0.22公斤

温 度：运行：-25 至 +70 ，存储：-40 至 +85

相对湿度：5% 至 100% 无凝露

标准：符合ce标准