

输入市电自动重合闸开关输出220V自动重合闸开关

产品名称	输入市电自动重合闸开关输出220V自动重合闸开关
公司名称	广州庞盛电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:庞盛 型号:PSD32 工作电压:85-300
公司地址	广州市天河区车陂十一社工业区A栋南梯三楼
联系电话	13822199758

产品详情

1. 短路保护：

自动重合闸漏电保护器在电流大于额定电流的3倍时，自动重合闸漏电保护器在0.1秒内断开，保证设备的安全性。

2. 漏电保护：

线路发生15~30ma的漏电时，自动重合闸漏电保护器在0.1秒内断开。（漏电不动作电流：15ma，漏电动作电流：30ma。）

3. 过流/载保护：

电流大于额定电流1.15倍时，自动重合闸漏电保护器将此电流的持续时间和大小；如果持续时间超过3秒，或期间大于3倍额定电流，自动重合闸漏电保护开关即断开实施保护。

4. 过压保护：

供电电压高于 $280v \pm 5v$ 时，自动重合闸漏电保护开关断。电压降回正常后，自动重合闸漏电保护器自动

合闸通电。

5. 欠压保护：

供电电压低于 $150\text{V} \pm 5\text{V}$ 时，自动重合闸漏电保护器断开。电压回升正常后自动重合闸漏电保护器自动合闸，通电运行状态正常。

6. 合闸前检测：

自动重合闸漏电保护器在合闸前对线路电压进行检测，当供电电压异常过压、过压情况时，将封锁合闸并报警；故障未经排除，则无法合闸通电。当故障排除时，开关将自动合闸通电。

7. 自动重合闸特性：（可调试）

线路发生瞬间漏电或瞬间冲击(如雷电、插座跳火等)而可能有危险时，自动重合闸漏电保护器立即断开；故障过后，线路如是安全，自动重合闸漏电保护器会自动重新合闸通电。合闸次数为无限次

8. 手动通断性能：

8.1、手动按下试验按键漏电时，零线与火线相应断开，无输出。60秒后自动合闸，自动重合闸保护器工作状态正常。

8.2、手动关闭电源开关后，两路继电器同时断开，无输出。通断动作时间少于0.1秒。
重新起动

开关电源，两路同时输出。