

# YDT140微型液压三相异步马达电动机抱闸电机步进电机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | YDT140微型液压三相异步马达电动机抱闸电机<br>步进电机                    |
| 公司名称 | 浙江三团电器有限公司   |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 品牌:SEIMEC<br>型号:hr<br>额定功率:40W60W80W140W250W ( W ) |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 乐清市 薛宅工业区                                 |
| 联系电话 | 86 577 61760807 13868752200                        |

## 产品详情

液压三相异步电动机：

一、概述 本产品是起重、冶金、矿山、港口、建筑、化工等机械行业中不可缺少的驱动动力设备，广泛适用于各型系列制动器。 该电机从制造精度到绝缘等级均达到或接近国际iec标准，并具有体积小、重量轻、运行可靠、维修方便、力能指标高等特点。二、电动机的使用 1、使用条件 该机使用于380伏、50赫兹三相交流电源;海拔高原不超过1000米;使用冷却介质温度不超过 + 40 。 2、使用前的注意事项；(1)检查零部件是否齐全，紧固零件是否有松动现象。(2)用手拨动转子细听内部是否有磨擦等杂音，轴承是否旋转自如。(3)用500兆欧表，测量电动机相间及对地绝缘电阻，其值不得低于0.5兆欧。否则，必须进行干燥，直至到达要求后，方可使用。(4)检查电源电压是否与铭牌电压相符。三、电动机的保养 该电动机只须半年换一次润滑油即可，一般不需要修理。润滑脂可选用锂基润滑脂 (q/sy1002-65)。四、安装方法 该电机均采用无底脚机座，立式安装。尺寸如图防爆电机另有说明，安装尺寸及功率相同。五、主要技术指标

| 型号      | 功率(w) | 额定电流 安 |      | 额定转速 (转 /分) | 效率因数 | 效率%  | 起动电流 |   | 起动转矩 |
|---------|-------|--------|------|-------------|------|------|------|---|------|
|         |       | 220v   | 380v |             |      |      |      |   |      |
| bo62z   | 60    |        | 0.28 | 2500        | 0.65 | 55   |      | 6 |      |
| ydt80-2 | 80    |        | 0.32 | 2800        | 0.66 | 56   |      | 6 |      |
| asf82a  | 120   |        | 0.38 | 2800        | 0.7  | 70   |      | 6 |      |
| asf82a  | 140   |        | 0.39 | 2800        | 0.72 | 72   |      | 6 |      |
| asf102a | 250   |        | 0.62 | 2800        | 0.76 | 76   |      | 6 |      |
| b112z   | 400   |        | 0.98 | 2800        | 0.79 | 76   |      | 6 |      |
| a028012 | 550   |        | 1.48 | 2850        | 0.81 | 74.5 |      | 6 |      |

|         |     |      |      |      |    |   |
|---------|-----|------|------|------|----|---|
| a028022 | 750 | 2.01 | 2850 | 0.82 | 76 | 6 |
|---------|-----|------|------|------|----|---|

本产品的品牌是SEIMEC，型号是hr，额定功率是40W60W80W140W250W（W），产品类型是三相异步电动机，额定电压是380（V），额定电流是df（A），额定转速是2800（rpm），额定转矩是cv（NM），外形尺寸是jt（mm），产品认证是CCC，适用范围是jt，效率是r（%）