

# 北大青鸟牌JTY-GD-JBF-3100点型光电感烟火灾探测器

产品名称	北大青鸟牌JTY-GD-JBF-3100点型光电感烟火灾探测器
公司名称	上海当宁消防技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北大青鸟,其他,其他 型号:JTY-GD-JBF-3100 类型:感烟探测器
公司地址	浦东新区南汇工业园区沪南路9828号309室3号
联系电话	021-61851708 18964501846

## 产品详情

### 一、jty-gd-jbf-3100点型光电感烟火灾探测器性能特点:

1、内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；2、灵敏度可调，能满足用户对不同探测环境灵敏度的要求；3、污染自动补偿，根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报；4、探测器上电后自动检测光学迷宫，污染程度超出补偿范围，可自动报出探测器污染故障；5、适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应；6、抗干扰能力强，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线（光源）干扰；7、抗潮湿能力强，并有防处理，可适应不同气候环境的要求；8、采用smt表面贴装工艺。

### 二、jty-gd-jbf-3100点型光电感烟火灾探测器技术参数：

1、工作电压：dc19-24v(脉冲调制)2、监视电流：0.3ma3、报警电流：3ma4、接线方式：二总线，无极性5、响应阈值：0.15dbm6、保护面积：60m2(层高6m)7、工作环境：温度:-10 - +55，相对湿度:95% (40，无凝露)8、外形尺寸：100×44mm9、编码方式：通过编码器编写地址10、工作指示：巡检时闪烁，报警时常亮

### 三、jty-gd-jbf-3100安装与接线示意图

1、将探测器底座jbf-fd用2只m4的螺钉紧固在预埋盒上，注意底座上的门向指示应朝向房门入口或视野所及之处；2、采用2×1.0-1.5mm<sup>2</sup>导线，将回路两总线I1、I2分别接在端子1和端子3上，接线不分极性；3、用编码器对探测器写入部位号（1-200）；4、将探测器嵌入底座，然后按顺时针方向拧紧即可。5、安装图例：

## 6、jty-gd-jbf-3100接线示意图

本产品的品牌是北大青鸟,其他,其他,型号是JTY-GD-JBF-3100,类型是感烟探测器,工作电源是24,探测方式是二总线,环境温度是-20-+55( ),环境湿度是95(%),尺寸是详见说明,使用范围是详见说明