

独立式家用火灾烟感烟雾探测器烟雾报警器家用烟感 一件代发

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 独立式家用火灾烟感烟雾探测器烟雾报警器家用烟感 一件代发 |
| 公司名称 | 北京齐盛消防安全技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:永嘉 型号:SS-168 类型:家用独立烟感 |
| 公司地址 | 北京市门头沟区西辛房街8号 |
| 联系电话 | 18201136119 |

产品详情

本产品是出厂批发价格销售，这个价格绝对 对的起这个产品！太挑剔的买家请不要购买！

出厂价！只为了销量，~ 绝不议价！有故障免费换新！你还有啥担心？！！

永嘉牌：有合格证无检测报告！

安吉斯：合格证 检测报告 3c认证！齐全~ 家用推荐！

掌柜实拍 盗图必究

永嘉牌

产品概述：本产品为光电式感烟探测器，是采用烟雾中的颗粒折射红外光的原理探测火灾，电路主要

由红外发射部分和接收部分组成，发射管与接收管置于光学迷宫中，光学迷宫可屏蔽外界杂散光的干扰，但不影响烟雾进入。在无烟状态下，接收管只接收到微弱的红外光，当有烟雾进入时，由于散射作用，接收到的光信号增强，当烟雾达到一定浓度时，探测器输出报警信号。为减少干扰及降低功耗，发射电路采用脉冲方式工作，可提高发射管使用寿命。产品采用独特的结构设计及光电信号处理技术，具有防尘、防虫、抗外界光干扰等功能，从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。适用于住宅、商场、宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、图书馆、计算机房及仓库等室内环境的烟雾监测。功能特点：*手动测试*自动复位*采用专用微处理器控制

*防尘、防虫、抗白光干扰*环境适应性强*采用smt工艺制造，稳定性好技术参数：>工作电压：电池9v 6f22电池>静态电流：10ua>报警电流：20ma>报警指示：红色led>报警声压：85db/m

>工作温度：-10 ~ +50 >环境湿度：95%rh（无凝结现象）>监测面积：20平方米

>报警方式：声光报警>外型尺寸：107×35mm（直径×高度）

>执行标准：gb4715-1993产品的安装与测试：

1、请将电池与电池扣连接，装入产品内的电池盒，保持电池供电，产品进入正常工作状态。2、接通电源，探测器直接进入正常监测状态，指示灯每40秒闪烁一次，报警状态时，指示灯每秒闪烁一次。3、选择合适的位置，一般安装于探测空间中央的天花板上，用安装螺丝将底座固定在选择好的安装位置上，将探测器卡入、旋转并检查是否牢固。

4、产品安装完成后，按测试键测试产品是否正常工作，蜂鸣器是否鸣叫。5、可以将烟雾直接吹入探测器来测试产品的性能是否正常。烟雾散开后，探测器复位到正常监测状态。注意事项：

1、本产品不宜安装在极冷极热、风速极高以及经常会有大量烟雾和灰尘存在的环境中。

2、产品要每月进行一次测试。

3、为保证产品的感烟灵敏度，每隔6个月需要用软毛刷清洁探测器表面，清洁时必须先断开电源。4

、当电池电压不足时，蜂鸣器会每隔40秒发出短促的“滴”声，为保证探测器的探测灵敏度，请及时更换电池。5、如果发现探测器不能正常工作，或者有损坏现象，请不要自行拆卸，可以联系客服服务中心或者最近的代理机构，将有专业人员为您服务。6、光电感烟探测器可以减少灾难的发生，但不能确保万无一失。为了您的安全，请正确使用本产品，同时在日常生活中应提高警惕，加强安全防患意识。

本产品的品牌是永嘉，型号是SS-168，类型是家用独立烟感，工作电源是9V电池，探测方式是光电烟感，环境温度是工作温度：-10 ~ +50（ ），环境湿度是环境湿度：95%RH（无凝结现象）（%），尺寸是107×35mm（直径×高度），使用范围是20平方米，属性是丰盛的