

红外线人体感应 感应开关 五线感应系列 人体温控开关

产品名称	红外线人体感应 感应开关 五线感应系列 人体温控开关
公司名称	深圳市宝安区西乡 蓝盈照明厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:LYE 型号:GY001
公司地址	广东 中山市 中山古镇曹二均都沙工业区
联系电话	076087960008 13450913631

产品详情

安装尺寸：23mm(探头)

延迟时间：40秒

感光度：7lux (红外线感应)

感应距离：5-8m

感应角度：115°

光感种类：光控（黑夜亮）

负载种类：灯泡 led灯具 节能灯 日光灯

产品尺寸：长6.4cm 宽3.8cm 高2.8cm

应急功能：可选

适用范围：楼道 洗手间 地下室 应急通道 等

人体感应开关产品简介：

基于红外技术的自动控制，灵敏度高，可靠性高，智能化，人性化，

本开关单极性设计，可直接替换遥控开关，手动开关，声控开关，
摸开关。无需改动原有布线，使用方便，可接各类灯具，排风扇等负
载。

功能特点

1.全自动感应

人来灯亮，延时一定时间后，人离灯熄。节能环保

2.自动测光

3.应用光敏控制,白天或强光下不感应,夜间或弱光下可感应.(也可做全天能感应的)

4.自动延时

开关在接通后，如有人在开关感应范围内活动则一直接通。若人离开感应范围则按最后离开前的时间为基准点，开始延时，（延时时间见技术参数）为准，本开关不可调时调光。延时时间为本开关通过调电阻设定的时间为准.一般为20秒-40秒左右)

使用说明：

1.请按外壳上的接线图按装好开关,通电后一分钟为初始化时间,在初始化时间内开关通断为不定态,会连续闪三下,一分钟后进入正常工作状态,如白天检查开关是否正常,可用手盖住或用黑色物挡住开关,使光线变暗,即可导通灯亮.

2.延时及感光度为出厂时设定延时的时间和光度为准(具体见技术参数)本开关不可调节延时时间和光度.

3.安装本开关时,请不要将开关装在强光直射及冷热气流进出口的位置,不宜装在噪声太大的环境下使用.否则会因误报信号而灯亮,不能达到节能4.本开关允许并联接入,但必须要注意功率问题,不可大于产品规定的负载.本开关对所标负载功率均测试正常,低于所标负载功率可延长开关的使用寿命.

注意事项：

1.安装时请断开电源,确保安全.

2.禁止超过功率范围的适用.

3.不能安装在水淋到的位置.

4.探测距离随环境温度的变化而变化。夏季探测距离比较短，（与人体温度接近时最为明显），冬季探测距离比较远。

5.不能安装在低于-20度和高于60度的位置。

6. 请不要安状在太阳直射的位置

7. 建议不要安装在有活动物体的位置。

售后服务:

凡在本公司购买的产品均可保修18个月.若本产品在购买后的1个月内性能出现问题,且无外观损坏,划花,可直接更换新的产品.

下列情况下不属于保修范围:

- 1.未按说明书要求安装,使用,维护,保管导致的产品故障或损坏.
- 2.已经超出保修期限的.
- 3.意外因素或为人行为导致产品损坏,如输入不适合电压,负载超出规定功率,高温,进水,摔坏,不按接线图上指示按装而烧坏产品等.

本产品的加工定制是是,品牌是LYE,型号是GY001,工作电压是220(V),感应范围是5-8米,感应原理是红外人体感应,产品认证是ce,规格是88*38*28