

3W2.4G无线影音视频传输器电梯无线监控收发器监控视频发射接收

产品名称	3W2.4G无线影音视频传输器电梯无线监控收发器监控视频发射接收
公司名称	深圳市福田区金科盛电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:高峰 型号:GF-40583W 传输距离:无阻2000米
公司地址	深圳市福田区华强北街道华航社区中航路18号新亚洲国利大厦3层N3B206
联系电话	86 0755 83563678

产品详情

功能特点：

2.4ghz 3w无线音视频传输模块，有效清晰传输距离2000米，强大的工作温度范围为：-30 至80 ，工作此无线音视频传输模块采用了最先进的微波无线传输技术，可以高保真地无线传输视频信号和音频信号，同时配置有8个频道可供选择，可以根据实地情况选择一个最佳的信道从而有效避开同频率的相互干扰，使音/视频具有宽频特性，信噪比高，可以清晰的传送dvd、vcd、cd、电视、录像...等等的信号。

盒内清单：

发射器 1台 (transmitter)

接收器 1台 (receiver)

av连接线 2条

小天线 2条

电源适配器 2个

产品使用说明书 1份

发射机体积：67x91x28mm，重量为180g.

接收机体积：67x91x28mm，重量为150g

产品的包装图片：

产品的细节图片：

设备的参数：

本产品配置有8个频道可供选择，

调制方式:fm /fsk

频率范围:ch 1= 2370mhz , ch 2= 2490mhz , ch 3= 2510mhz , ch 4= 2390mhz , ch 5=2468mhz , ch 6=2414mhz , ch 7=2432mhz , ch 8=2450mhz 8个频道的多方面选择性充分保证声音和图像的清晰接收。

频率设定图解：

特别提示：发射机频率必须与接收机频率一致，（即发射机和接收机的红色拨码开关必须相同）否则收不到信号！

使用说明：

1.打开机器的包装盒，可以看到机盒顶面印有“ transmitter ”的发射机和机盒顶面印有“ receiver ”的接收机各一台，av视频连接线2条以及电源匹配器两个。发射机和接收机的外观除了顶面印字不一样外，其他均一样，请注意辨认。

2.本机设置了4个频道可供选择，选择开关共有4位，向下拨的一位有效。（注意不能有两个以上开关同时向下拨。）例如选择3频道时，同时将发射机和接收机的3号频道开关向下拨即可。

3.该机安装十分简便。首先安装发射机：使用rca视频、音频信号电缆连接发射机和信号源设备（如摄像头、vcd等）。两机一一对号入座后，插上电源匹配器，即安装完毕。接收机的安装与发射机的安装方法大同小异，只是接收与显示设备联机。两地发射机与接收机分别安装无误，可打开所有连接设备的电源开关，并使发射机和接收机设为统一频道，观察接收效果，通过调整发射机天线和接收机天线的角度，直到声像俱佳，安装即告完成。

注意：如果发射信号源是单声道的，发射机的音频输入和接收机的音频输出应选择同一声道。如果发射信号源是无声的，则音频线可免接。

安装方法：

1.将电源适配器接于发射器（2a），接上电源，红灯亮，证明发射器通电成功；

2.将另一电源适配器接于接收器输入端(1a)，接上电源，红灯亮，证明接收机通电成功；

3.用音/视频线将发射器与信号源（如dvd、摄像头）相接，接收器与显示器相接，发射器、接收器频道选择开关拨至同一位置，显示器显示信号源所传出画面，安装完成。

应用领域：

2.4g 3w无线传输模块广泛应用于工业、民居、商业的无线监控传输；例如:

- .医院、学校、商场、公司、仓库、小区、公寓式、别墅式家庭
- .大型会议室
- .多媒体教室
- .医院病房，对婴儿、病人等远距离人工监护
- .楼宇/工业监控系统
- .施工困难或费用高昂的视频/音频传输场合，电视、录像
- .交通监控及用作电子警察
- .110报警指挥中心对城市重要现场的监控
- .公安通讯指挥车的重要现场的监控
- .邮政储蓄监控和现代化指挥管理
- .重要仓库，码头的无线监控
- .油田及矿山的重要现场的无线监控
- .森林防火监控
- .银行监控联网...等等.

注意事项：

- 1.本产品避免架设在未成年人易碰触的地方。
- 2.当暂停使用本产品时，请将电源变压器拔掉。
- 3.请使用本公司电源变压器。如果使用其他电源变压器，导致产品损坏，本公司不负任何责任
- 4.因自行修改或拆装所造成的本产品损坏，本公司不负任何责任。

本产品的品牌是高峰，型号是GF-40583W，传输距离是无阻2000米，频道是237024902510239024682414243 22450，频率是2.4GHZ国际通用频率，功率是3W，尺寸是91*67*28mm